Bem-vindo à opção X-11 Mouse óptico para jogos com fio e sem fio com 2,4 G.

CARACTERÍSTICAS

1. Frequência de operação do 2,4GHz, distância de transmissão de até 10 metros.
2. Utilizando o chip original de economia de energia P3104, baixo consumo de energia com cursor estável.
3. Utilizando tecnologia de transmissão USB, velocidade de leitura de até 1000 Hz, sem atraso e sem perda de frames.
4. Botão especial de DPI: 600/1200/1800/2400/4800/8000, com indicador de DPI.
5. Modo de economia de energia multiestágios, economizando energia da pilha, disponível também quando estiver desligado da energia elétrica.
6. Compatível com macroedição. Compatível com qualquer computador.
7. Função de alarme de energia baixa, não é preciso preocupar-se com desligamentos durante jogos ou trabalhos.
8. Efeito de iluminação: Estático/Respiração/Fluxo/Desligado, valor de RGB ajustado de forma simples por software
9. Receptor ultra micro (Nano): plug and play.
10. Vida útil do botão de mais de 30 milhões de vezes.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

1. Tire o mouse e o receptor da caixa.
2. Insira o receptor ultra micro (Nano) na porta USB do computador. Clique em qualquer botão e você poderá usar o mouse sem fio.
3. Botão de energia alternável em 3 modos
   a. Posição do meio: Modo de economia de energia sem iluminação (com fio)/Desligado (sem fio)
   b. Posição da esquerda: Modo de economia de energia sem iluminação (somente a roda acende)
   c. Posição da direita: Modo de iluminação normal.
   Observação: a iluminação de fundo pisca em vermelho e o modo de iluminação não pode ser ajustado temporariamente durante a carga.

FUNÇÃO PADRÃO DOS BOTÕES DO MOUSE



1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Botão do meio
4. Botão de avanço
5. Botão de recuo
6. Botão DPI+
7. Botão DPI-
8. Botão comutador de taxa de leitura
9. Botão de disparos
10. Comutador de modo escritório/jogo
11. Botão de energia(na base do mouse)

INTERFACE DE SOFTWARE

(1). Página principal de configuração e descrição das funções, Link para baixar o driver: http://eyspc.com/dr/MOK0003.rar



1.Configuração das teclas
Para definir uma macro para o botão clicando em [Macro] na lista de teclas, selecione a macro que deseja em [Macro list] e confirme com [OK]. Agora você pode utilizar o botão com a macro desejada.
2. Configuração da velocidade de leitura
Velocidade de leitura: 125 Hz-250 Hz-500 Hz-1000 Hz.
3. Bateria: indica a energia atual

(2). Configurações de macro

1. Configurações de macro: Gravar o tempo de gravação da tecla, tempos do ciclo, qualquer tecla do teclado e do mouse estará disponível para ser definida no gerenciador de macros.
   a. Inicie um arquivo novo na seleção de macro, como a, b, c ...
   b. Opções de gravação: tempos de ciclo, repete a rotina até que que a tecla definida seja solta ou pressionada, o tempo decorrido será gravado automaticamente.
   c. Clique em [Start Record], e você poderá começar a gravar qualquer tecla do teclado e as teclas gravadas serão exibidas na [key list] (pressionar-tempo de retenção-soltar).
   d. Quando a gravação for concluída, clique em [Stop Record].
   e. Confirme com [save] após a conclusão da gravação.
   f. Executando a macro, por exemplo, o quinto botão do mouse é definido como "macro". Quando a gravação for concluída, pressione o quinto botão do mouse para executar o conteúdo gravado.
2. Exportar e importar o perfil.
   a. Exportar: Salve as configurações no computador. b. Importar: Carregue o arquivo existente com as configurações do computador.
3. Restaurar: Restaura as configurações de fábrica do mouse.
4. Salvar: Concluir a configuração.

(3). Configurações avançadas
1. Configuração de nível de DPI:
   a. Seis níveis de DPI: 600/1200/1800/2400/4800/8000.
   b. Efeito de DPI: Fixo/Respiração/Desligado.
   c. Brilho: O brilho da luz da roda é ajustável.
2. Configuração do parâmetro do mouse:
   a. Sensibilidade do mouse: Melhorar precisão do ponteiro.
   b. Velocidade de rolagem: Velocidade ajustável da roda do mouse.
   c. Velocidade do duplo clique, Velocidade ajustável dos botões do mouse.

(4). Configurações de iluminação

1. Efeitos com LED: Estático/Oscilante/ Streaming/ Desligado.
2. Valor RGB: a cor da iluminação pode ser definida com valores RGB.
3. Brilho: O brilho da luz pode ser ajustado.
4. Velocidade: A velocidade da luz pode ser ajustada.

FUNÇÕES AVANÇADAS

1. Função de ajuste de DPI
   Seis níveis de DPI: 600 VERMELHO/1200 AZUL/1800 VERDE/2400 AMARELO/ 4800 LARANJA/8000 ROXO, alternando por meio do botão 「DPI+ & DPI-」 com as cores indicativas exibidas na roda de rolagem. DPI padrão: 1200 DPI.

2. Função de ajuste de velocidade de leitura
   Quatro níveis de velocidade de leitura: 125 Hz pisca uma vez/250 Hz pisca duas vezes /500 Hz pisca três vezes/1000 Hz pisca quatro vezes, percorrendo as opções do botão 「Polling Rate switch」 com a luz indicadora piscando na roda de rolagem.

3. Função de comutação entre modo Escritório/Jogo O mouse tem uma configuração de função que alterna entre os modos de escritório e jogos. Ao passar para o modo escritório, a roda de rolagem pisca cinco vezes rapidamente em roxo; passando para o modo de jogo, a roda de rolagem pisca cinco vezes lentamente em roxo. Diferença de configuração entre o modo de escritório e o de jogo: a taxa de leitura é de 125 Hz e 1000 Hz respectivamente.Observação: Todos os parâmetros (taxa de leitura/DPI/efeito luminoso...) podem ser redefinidos por software.

4. Função de alarme de energia baixa
   A roda de rolagem acenderá em vermelho quando não houver energia suficiente, Carregue com o cabo que vem na embalagem por meio da porta tipo c do mouse.

5. Função de desativação automática
   O mouse será desativado dentro de nove minutos se não houver nenhuma utilização, para economizar energia. Ative-o clicando em qualquer botão do mouse.

6. Função de coleta do receptor
   Deixar o receptor na porta USB do computador por longos períodos não afetará o PC nem o notebook, Observações: Armazene o receptor no compartimento de armazenamento, na base, quando não for utilizar o mouse por muito tempo ou para transportá-lo.

7. Função de carga automática
   Carregue com o cabo que vem na embalagem por meio da porta tipo-c na parte superior do mouse. A iluminação de fundo LED indicará o status do carregamento.

a. A roda de rolagem acende em vermelho: 30% de energia restante
b. A roda de rolagem acende em laranja: 30% a 90% de energia restante
c. A luz do LED acende no sentido inverso para a frente de ambos os lados em vermelho: leva cerca de 5 horas para carregar o mouse totalmente, A bateria de lítio suporta 300 cargas.
Observação: Coloque o botão de energia na posição do meio se não utilizar o mouse por longos períodos.

RECONEXÃO

Campos magnéticos ou choques fortes podem interromper a conexão entre o mouse e o receptor. Reconecte o mouse ao receptor se isso ocorrer.
1. Ligue o interruptor de energia na parte inferior do mouse e pressione o botão esquerdo, a roda e o botão direito ao mesmo tempo até a roda piscar em amarelo.
2. Retire e reconecte o receptor (mantendo a distância máxima de 30 cm). A luz ficará amarela por um segundo e apagará (depois voltará ao padrão ou ao modo de configuração. O mouse poderá ser usado novamente.

CUIDADOS

1. Este mouse utiliza ondas de rádio de 2,4 GHz para transmitir dados. A distância linear de alcance é de 10 metros, que será reduzida se houver grandes obstáculos ou interferência no ambiente.
2. O desempenho do mouse pode também ser afetado por tampos de mesa irregulares ou reflexivos.

GARANTIA

O período de garantia do nosso produto é de 12 meses a partir da data da compra. Se for encontrado um defeito devido a problemas qualificados do produto, entre em contato conosco:
Email de atendimento: Eyoososervice@163.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 mouse para jogos com fio e sem fio com 2,4 G
1 Cabo USB tipo C
1 interface USB
1 Manual do usuário

BR

Bienvenido a elegir el ratón óptico para juegos X-11 con cable e inalámbrico 2.4G.

CARACTERÍSTICAS

1. Frecuencia funcional de 2.4 GHz, distancia de transmisión hasta de 10 metros.
2. Con el chip de ahorro de energía original P3104, hay un bajo consumo de energía con un cursor estable.
3. Con tecnología de transmisión USB, frecuencia de sondeo hasta de 1000Hz, sin retraso y sin salto de fotogramas.
4. Botón para cambiar PPP especializado: 600 / 1200 / 1800/ 2400/ 4800/ 8000, con indicador de nivel de PPP.
5. Modo de ahorro de energía de varias etapas, ahorro de energía de la batería, útil para apagar fuente de alimentación.
6. Admite la edición de macros. Compatible con cualquier computadora.
7. Función de alarma de baja potencia, no hay necesidad de preocuparse por haberse apagado durante el juego o el trabajo, estará sano y salvo.
8. Efectos de iluminación: Fijo / Intermitente / En transmisión / Apagado, el valor de RGB se ajusta por software.
9. Receptor ultra-micro (nano), plug and play.
10. Botón haga clic en la vida por encima de 30 millones de veces.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

1. Retire el ratón inalámbrico y el receptor de la caja.
2. Inserte el receptor ultra-micro (Nano) en el puerto USB del host. Haga clic con un botón. Puede usar el ratón inalámbrico.
3. Botón de encendido de 3 niveles
   a. Posición media: ahorro de energía sin luz (con cable) / apagado (inalámbrico)
   b. Posición izquierda: modo de ahorro de energía sin luz (solo brilla la rueda)
   c. Posición derecha: iluminación normal
   Nota: la retroiluminación parpadea en rojo y el modo de luz no sería ajustable temporalmente durante la carga.

FUNCIÓN PREDEFINIDA DE BOTONES DEL RATÓN

1. Botón izquierdo.
2. Botón derecho.
3. Botón central.
4. Botón de avance.
5. Botón de retroceso.
6. Botón PPP+.
7. Botón PPP-.
8. Interruptor de frecuencia de sondeo.
9. Botón de disparo.
10. Cambiador de modo de oficina / juego
11. Botón de encendido

INTERFAZ DE SOFTWARE

(1). Página de configuración principal y descripción de funciones
Descripción
Enlace de descarga del : http://eyspc.com/dr/MOK0003.rar

1. Ajuste de las teclas
Ajuste de una macro al botón al hacer clic en [Macro] en la lista de teclas, elija la macro que le guste en [Lista de macros] y confirme con [Aceptar], ahora puede usar el botón con la macro deseada.
2. Ajuste de la frecuencia de sondeo
Frecuencia de sondeo: 125Hz - 250Hz - 500Hz - 1000Hz.
3. Batería: indica la potencia eléctrica actual.

(2). Ajustes de macros

1. Ajustes de macros: grabe el tiempo de pulsación de teclas, la cantidad de ciclos, una tecla del teclado y el ratón accederá al administrador de macros.
   a. Inicie un archivo nuevo en la selección de macro, como a, b, c...
   b. Opciones de grabación: cantidad de ciclos, repita la rutina hasta que se suelte la tecla que ajustó o presione una tecla para detener, el tiempo de retraso se registrará automáticamente.
   c. Haga clic en [Iniciar grabación], podrá comenzar a grabar al pulsar cualquier tecla del teclado, y las teclas ajustadas se mostrarán en la [lista de teclas] (pulse - mantenga pulsado - suelte).
   d. Finaliza la grabación, haga clic en [Detener grabación].
   e. Confirmar [guardar], una vez completada la grabación.
   f. Al ejecutar la macro, por ejemplo, el quinto botón del ratón se establece en "macro". Una vez completada la grabación, presione el quinto botón del ratón para ejecutar el contenido grabado.
2. Exportar e importar el perfil.
   a. Exportar: guarde la configuración en la computadora. b. Importar: carga el archivo de ajuste existente de la computadora.
3. Restaurar: ajuste el ratón con los valores predeterminados de fábrica.
4. Guardar: complete la configuración.

(3). Ajustes avanzados
1. Ajuste del nivel de PPP:
   a. PPP de 6 niveles: 600 / 1200 / 1800 / 2400 / 4800 / 8000.
   b. Efecto de PPP: Estable / Intermitente / Apagado.
   c. Brillo: brillo de luz en rueda ajustable.
2. Ajuste de los parámetros del ratón:
   a. Sensibilidad del ratón: mejore la precisión del puntero.
   b. Velocidad de desplazamiento: velocidad de la rueda del ratón ajustable.
   c. Velocidad de doble clic: velocidad del botón del ratón ajustable.

(4). Ajustes de la iluminación

1. Efecto del LED: Fijo / Intermitente / En transmisión / Apagado.
2. Valor de RGB: el color de la luz se puede ajustar según los valores de RGB.
3. Brillo: se puede ajustar el brillo de la luz.
4. Velocidad: se puede ajustar la velocidad de la luz.

FUNCIONES AVANZADAS

1. Función de ajuste de PPP
   PPP de 6 niveles, 600 ROJO / 1200 AZUL / 1800 VERDE / 2400 AMARILLO / 4800 NARANJA / 8000 PURPURA, que se cambian con los botones 「PPP+ y PPP-」 con un indicador de colores que brilla en la rueda de desplazamiento. 1200 PPP es el nivel predeterminado.
2. Función de ajuste de frecuencia de sondeo
   Frecuencia de sondeo de 4 niveles. 125Hz brilla una vez / 250Hz brilla dos veces / 500Hz brilla tres veces / 1000Hz brilla cuatro veces, que se cambia con el botón 「Interruptor de frecuencia de sondeo」 con un indicador de luz que brilla en la rueda de desplazamiento.
3. Función de cambio de modo de oficina / juego, El ratón tiene la función de cambiar la configuración entre los modos de oficina y de juego, Al cambiar al modo de oficina, la rueda de desplazamiento parpadea 5 veces rápidamente en violeta; Al cambiar al modo de juego, la rueda de desplazamiento parpadea lentamente 5 veces en violeta, La diferencia de configuración entre el modo de oficina y el modo de juego es: la tasa de informe es de 125 Hz y 1000 Hz respectivamente.
   Nota: todos los parámetros (tasa de informe / PPP / efecto de luz...) se pueden restablecer mediante software.
4. Función de alarma de bajo consumo
   La rueda de desplazamiento parpadeará en rojo cuando la energía no sea suficiente para usar el ratón, Cárguelo con el cable que viene en la caja mediante el puerto tipo-c en la parte superior del ratón.
5. Función de suspensión automática
   El ratón se suspenderá (luego de 9 minutos si no se utiliza, para ahorrar energía, Activelo al hacer clic con cualquier botón del ratón.
6. Función de recolección del receptor Coloque el receptor dentro del puerto USB de la computadora portátil a largo plazo no dañará a la PC o la computadora portátil, Nota: guarde el receptor en el compartimiento de almacenamiento en la parte inferior cuando no use el ratón durante mucho tiempo o lo transporte.
7. Función de carga automática
   Carga con el cable que viene en la caja mediante el puerto tipo c en la parte superior del ratón. La retroiluminación del LED indicará el estado de carga.
   a. La rueda de desplazamiento se ilumina en rojo: la potencia restante es menor que el 30 %.
   b. La rueda de desplazamiento se ilumina en naranja: la potencia restante está entre el 30 % y el 90 %.
   c. Las luces LED se iluminan al revés en la parte frontal de ambos lados en rojo: se necesitan más o menos 5 horas para cargar por completo el ratón, La batería de litio dura hasta 300 veces de carga.
   Nota: mueva el botón de encendido a la posición central cuando no utilice el ratón durante mucho tiempo.

RECONEXIÓN

Los golpes o impactos magnéticos fuertes pueden interrumpir la conexión entre el ratón y el receptor. Vuelva a conectar el ratón con el receptor en este caso.
1. Encienda el interruptor de alimentación en la parte inferior del ratón y presione el botón izquierdo, la rueda y el botón derecho al mismo tiempo hasta que la rueda parpadee en amarillo.
2. Retire y reconecte el receptor (guarde una distancia dentro de los 30 cm), La luz se volverá amarilla por un segundo y desaparecerá (luego volverá al ajuste predeterminado o al modo de ajuste), el ratón podrá usarse nuevamente.

PRECAUCIONES

1. En modo inalámbrico, los datos se transmiten por ondas de radio de 2.4 GHz, la distancia de uso lineal es hasta de 10 metros, que se reducirá si hay grandes obstáculos o interferencias ambientales.
2. El rendimiento del ratón también puede verse afectado por un escritorio reflectante y desigual.

GARANTÍA

El Período de garantía de nuestros productos es de 12 meses desde la compra. Si se encuentra un defecto debido a problemas calificados del producto, contáctenos:
Servicio: Eyoososervice@163.com

EL PAQUETE INCLUYE

1 Ratón para juegos con cable e inalámbrico de 2.4G
1 Cable USB tipo C
1 Receptor USB
1 Manual de usuario

ES

FC WARNING STATEMENT

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules.Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Made in China

Welcome to Choice X-11 Wired & 2.4G Wireless Optical Gaming Mouse. This mouse uses P3104 Specialized Gaming Sensor which provides Accurate Positioning, Stable Performance and Safe Experience. Customized Button Functions was Driven by Software, which brings you more Satisfactory Gaming Experience.

FEATURES

1. 2.4GHz operating frequency, transmission distance up to 10 meters.
2. Using the original power-saving chip P3104, low power consumption with stable cursor.
3. Using USB transmission technology, polling rate up to 1000Hz, zero-lag and no frame skipping.
4. Specialized DPI switch button:600/1200/1800/2400/4800/8000, with DPI gear indicator.
5. Multistage power saving mode, saving battery energy, also available to turn off the power supply.
6. Support macro editing, Compatible with any Computers.
7. Low power alarming function, no use of worrying about been shutoff during gaming or working, safe and sound.
8. Lighting effects: Steady/ Respiration/ Streaming/ Off, RGB value adjustable simply by software.
9. Ultra-micro (Nano) receiver, plug and play.
10. Button click life above 30million times.

PRODUCT INSTALLATION

1. Take the wireless mouse and receiver out of the box.
2. Insert the ultra-micro (Nano) receiver into the USB port of the host , Click any button, you can use the wireless mouse.
3. Power Button switchable in 3 gears a.Middle position: Lightless power-saving mode (Wired) / Off (Wireless)
   b.Left position: Lightless power-saving mode (wheel shines only)
   c.Right position: Normal lighting mode
   Note: the backlight flashes red and the light mode would be non-adjustable temporarily during charging.

MOUSE BUTTONS DEFAULT FUNCTION

1. Left Button
2. Right Button
3. Middle Button
4. Forward Button
5. Backward Button
6. DPI+ Button
7. DPI- Button
8. Polling Rate switch
9. Fire Button
10. Office/Game Mode Changer (On the Mouse Bottom)
11. Power Button(On the Mouse Bottom)

SOFTWARE INTERFACE

(1). Main Configuration Page and Function Description
Driver Download Link: http://eyspc.com/dr/MOK0003.rar

1. Key Setting
Setting Macro to the button by clicking the [Macro] in the keylist, select the macro you like in [Macro list] and confirm with [OK]. now you can function the button to desired macro.
2. Polling Rate Setting
Polling rate: 125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz.
3. Battery: indicate the current electricity power.

(2). Macro Settings



1. Macro setting: Record key press time, cycle times, any key of keyboard and mouse would be available to set in macr manager.
   a. Start a new file in the macro select, such as a, b, c...
   b. Recording options: cycle times, repeat the routine until the key you set released or any key pressed to stop, time delay will be automatic recorded.
   c. Click [Start Record], then you can start recording any key on the keyboard, and the recorded keys will be displayed in the [key list] (press - holding time- release).
   d. Recording finishes, click [Stop Record].
   e. Confirming [save], after recording is completed.
   f. Executing the macro, for example, the fifth button of the mouse is set to "macro", After recording is completed, press the fifth button of the mouse to execute the recorded contents.
2. Export and import the profile.
   a.Export: Save the settings to the computer.
   b.Import: Load the existed file of settings from the computer.
3. Restore: Set the Mouse to the Factory Default.
4. Save: Complete the setting.
(3). Advanced Settings



1. DPI Level Setting:
   a. 6 Level DPI : 600/1200/1800/2400/4800/8000.
   b. DPI Effect: Steady/Respiration/Off.
   c. Brightness: Brightness of the light on wheel adjustable.
2. Mouse Parameter Setting
   a. Mouse Sensitivity: Improve pointer accuracy.
   b. Scrolling Speed: Adjustable mouse wheel speed.
   c. Double Click Speed: Adjustable mouse button speed.

(4). Lighting Settings

1. LED effect: Steady/ Respiration/ Streaming/Off.
2. RGB value: color of the light can be adjusted in RGB values.
3. Brightness: Brightness of the light can be adjusted.
4. Speed: Speed of the light can be adjusted.

ADVANCED FUNCTIONS
1. DPI Adjustment Function
   6 level DPI,600 RED/1200 BLUE/1800 GREEN/2400 YELOW/ 4800ORANGE/8000PURPLE, switching through the 「DPI+ & DPI-」 button with color indicator shines on scroll wheel, Default 1200DPI.
2. Polling Rate Adjustment Function
   4 level Polling rate, 125Hz shines once /250Hz shines twice /500Hz shines triple times /1000Hz shines four times, switching through the 「Polling Rate switch」 button with light indicator shines on scroll wheel.
3. Office/Game Mode Switching Function
   The mouse has the function of configuration switching between office and game modes, When switching to office mode, the scroll wheel flashes 5 times quickly in purple, Switching to game mode, the scroll wheel flashes slowly 5 times in purple, The configuration difference between office mode and game mode: report rate is 125Hz and 1000Hz respectively.
   Note: All the parameters (report rate/DPI/Light effect...) can be reset by software.
4. Low-power Alarming Function
   The scroll wheel will shine in red when the power is not sufficient for using, please charging with the cable come with the box through the type-c port upper the mouse.
5. Auto Sleep Function
   The mouse will sleep in 9 minutes if there is no operations, to save energy, Wake it up by clicking any mouse button.
6. Receiver collection function
   Place the receiver within the USB port of the computer in a long term will do no harm to the PC or Notebook, Notes: Please store the receiver into the storage apartment on the bottom when you do not use the mouse for a long time or carry it out.
7. Automatic Charging Function
   Please charging with the cable come with the box through the type-c port upper the mouse, The LED backlight will indicate the charging status.
   a. Scroll wheel shines red: power remaining lower than 30%
   b. Scroll wheel shines orange: power remaining 30% ~ 90%
   c. LED lights shines backward to the front of the both sides in Red: it takes about 5 hours to full charge the mouse. The lithium batter lasts 300times of charging.
   Note: Please switch the power button to the middle position when you do not use the mouse for a long time.

RECONNECTION

Strong magnetic or shock may disrupt the connection between the mouse and the receiver. Please reconnect the mouse with the receiver in this case.
1. Turn on the power switch on the bottom of the mouse, and press the left button, wheel and right button at the same time until the wheel flashes in yellow.
2. Please pull out and reconnect the receiver (keep the distance within 30CM). The light will turn yellow for a second and disappear(then turn back to default or the setting model), the mouse will be able to use again.

CAUTIONS

1. In wireless mode, the data transmit by 2.4GHz radio waves, the linear using distance is up to 10 meters, which could be reduced if there are large obstacles or environmental interference.
2. The performance of the mouse may also affected by uneven, reflective desktop.

WRRANTY

The warranty period of our products is 12 months from purchase, If a defective is found due to qualified problems of the product, please contact us:
Service Email: Eyoososervice@163.com

PACKAGE INCLUDES

1*Wired & 2.4G Wireless Gaming Mouse
1*USB Receiver
1*Type-C USB Cable
1*User Manual

EN

user manual

E-YOOSO®

X-11

有線+無線2.4Gゲーミングマウス
取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただきましたことにありがとうございます。このマウスはP3104センサーを使用し、高精度ターゲティング、性能が安定し、安全・安心ゲーム体験を提供します。戦略ゲーム、シューティングゲーム、RPGゲームに対応します。インターネットページ閲覧（ホイールを回転する）、ウィンドウ内の画像を変えること（Ctrl+ホイールを上にしながらホイールを回転する）をサポートします。人間工学に基づいて、快適な手触りです。DPI最大8000DPIまで調整できます。ドライバーソフトウェアをインストールするにはマウスをカスタムでき、プレーヤーがより快適にゲームを楽しみます。

製品特徴

1. 2.4GHz高周波数、最大10メートルの伝送距離。
2. 高速伝送テクノロジを使用します。超安定ロ＆フレームスキップなし。
3. 省電力チップPAW3104を使用すると、消費電力が少なくなります。
4. 専用ボタンによる「600/1200/1800/2400/4800/8000」DPI 5段階切り替え。
5. 多機能専用ボタン、自動スリープ機能で電力を最大限に使用する。
6. 低電力アラーム機能で、充電タイミングをよくコントロールします。
7. マウス編集可能、専用ソフトウェアにより、さまざまなはずマクロの編集ができます。
8. RGBライティング機能搭載、常時点灯・呼吸点灯・ストリーミング・オフの効果やRGB値などの設定をドライバーで簡単に調整します。
9. USBレシーバー、プラグアンドプレイ。
10. 3000万回以上のクリック寿命。

使用方法

1. 同梱のレシーバーとマウスを取り出し。
2. コンピューターのUSBポートにレシーバーを挿入します。マウス底部の電源スイッチをonにして後、いずれかのボタンを押すと、マウスは使用可能です。
3. 電源スイッチ(マウス下部)：
   中間: (有線状態)省電力モード/（無線状態)OFF
   左: 省電力モード（ホイールしか光りません）
   右: 常光モード（ホイールも消灯光ります）
   注: 充電中はバックライトが赤色に点滅していますので、ライトモードの調整はできません。

各部の名称

1. 左ボタン
2. 右ボタン
3. ホイール
4. 進ボタン
5. 戻るボタン
6. DPI+
7. DPI-
8. ポーリング率: 4段階切替
9. 発射ボタン:二連発
10. 「オフィス・ゲーム」モードの切り替え(マウス下部)
11. 電源スイッチ(マウス下部)

ソフトウェアインターフェース

一、メイン設定ページと機能説明
ドライバーリンク: http://eyspc.com/dr/MOK0003.rar

メイン設定画面で対応するマクロを見つける必要があります。マクロを設定しようキーをクリックすると、「マクロリスト」に反応したマクロが表示され、選択した後「確認」を得ると、このボタンをこの関のマクロに設定できます。
2. ポーリングレート設定
ポーリング率：125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz
3. バッテリー：バッテリー残量を表明します。

二、マクロ設定

1. マクロ定義：マクロ管理は、キーボードとマウスの任意のボタン、ボタン時間、電報回数を記録できます。
   a. マクロ選択にファイルを新規作成します。例えばa、b、cなど。
   b. 記録選択：実行回数、ボタンを押す時間り返し実行、いずれかのボタンを押して停止する まで繰り返し実行、連続時間を記録。
   c. [記録を開始]をクリックすると、キーボードとマウスの任意のボタンの記録を開始できます。記録されたキーがリストに表示されます。（押す-時間時間-放す）
   d. 記録が完了時に[記録を停止]をクリックします。
   e. 記録が完了時に保存をクリックします。
   f. マクロが実行：記録が完了したら、マウスの5番目のボタンを「キー設定」に設定したマクロを選択して、マウスの5番目のボタンを押して記録したコンテンツを再生します。
2. 「▼」：プロファイルのエクスポート、インポート
   a. プロファイルをエクスポート：コンピューターに設定を保存します。
   b. プロファイルをインポート：コンピューターから既存の構成ファイルをダウンロードします。
3. リセット：マウスの現在のモードをエ場出荷時のデフォルトに戻します。
4. 保存：マウスに設定内容を書き込みます。

三、高級設定

1. DPI設定
   a. デフォルト6段階DPI: 600/1200/1800/2400/4800/8000.
   b. DPIのライト効果: 常時点灯・呼吸点灯・オフ。
   c. 輝度: 明るさを調節します。
2. マウスパラメータ設定
   a. マウス感度: マウスポインタ移動速度設定。
   b. スクロール速度: ホイールの速度設定。
   c. ダブルクリック速度設定。

三、ライトの設定

1. ライト効果: 常時点灯・呼吸点灯・ストリーミング・オフ。
2. RGB値: 色の彩度を調整します。
3. 輝度: LED明るさを調節します。
4. スピード: LED速度を調整します。

製品機能

1. DPI切り換機能
   マウス上部の「DPI+・DPI-」切替えボタンやカーソルスピードを600/1200/1800/2400/4800/8000DPIに簡単切替が可能です。デフォルトは1200 DPI。
   LEDが赤色点滅: 600DPI　LEDが青色点滅: 1200DPI
   LEDが緑色点滅: 1800DPI　LEDが紫色点滅: 2400DPI
   LEDがオレンジ色点滅: 4800DPI　LEDが黄色点滅: 8000DPI
2. ポーリング率調整機能
   マウスのジグザル伝送速度は125Hz/250Hz/500Hz/1000Hzです。デフォルトは125Hzです。ポーリング率ボタンを10秒に3秒間押して切り換えます。
   LEDが1回点滅: 125Hz　LEDが2回点滅: 250Hz
   LEDが3回点滅: 500Hz　LEDが4回点滅: 1000Hz
3. オフィス/ゲームモード切替機能
   マウス下部の「オフィス・ゲーム」切替えボタンでポーリング率を125/1000Hzに簡単切替が可能です。（デフォルトでオフィスモードに切り替えると、ホイールが紫色で素早く5回点滅し、ゲームモードに切り替えると、ホイールが紫色でゆっくり5回点滅します。
   注：すべてのパラメータ（レポートレート/ DPI /ライト効果...）はソフトウェアでにセットできます。
4. 低電力アラーム機能
   バッテリー残量が非常に不足場合、マウスホイールのLEDラートが赤色に点滅します。速やかに充電してください。
5. 自動スリープ機能
   マウス稼働を9分以上不使用本鼠标、将自动进入深度休眠的状态、以节省电能。如需重新使用、只需随意按一个键即可唤醒。如果你关闭电脑、或者拔下接收器、只要插回或一个按键或移动鼠标、也可以进入深度休眠的状态。
6. USBシーバー収納
   USBレシーバーは、長期間PCやノートブックのUSBポートに挿入しても、コンピュータに影響を与えません。マウスを使用しない場合はUSBレシーバーはマウスの下部に収納できます。
7. 全自動充電機能
   同梱の専用USBケーブルを使って、コンピューターのUSBポートとマウスの底部にある充電ポートを接続します。充電中はマウスのLEDラートが赤色に点滅します。
   ①ホイールのLEDラートが赤色点滅：バッテリー残量は３０％より低く；ホイールのLEDラートがオレンジ色点滅：バッテリー残量は３０％~９０％。
   ②青色のLEDラートが赤色点滅してるうちに後ろから前に流れ、充電時間は約5時間で、使いながら充電できます。バッテリーは約300回充電できます
   注マウスを長時間使用しない場合は、下部の電源スイッチをオフにしてください。

製品機能

強い磁気や衝撃を受けると、マウスとレシーバの接続が途切れる場合があります。その場合、マウスとレシーバを再接続してください。
1. マウス底部の電源スイッチをonにして、ホイールが点灯して黄色に点滅するまで、左ボタン、ホイール、右ボタンを同時に押し続けます。
2. レシーバーの接続を外し、再度接続します。（距離は30CM以内にしてください。）ラートが黄色に一秒点灯して後消し（デフォルトやその前で設定された状態モードに戻ります）、これで再接続終了です。マウスをご利用いただけます。

注意事項

1. 最大10メートルの伝送距離ですが、大きな障害がありましたら、伝送距離は短くなる可能性があります。
2. 光を反射する表面、凹凸の表面上でご使用の際は、トラッキング性能が低下しますので、避けてください。

保証

ご購入日より18ヶ月の保証を致します。何か問題がありましたら、気軽にご連絡ください。
Eメールアドレス：Eyoososervice@163.com

パッケージ内容

1*有線+無線2.4Gゲーミングマウス
1*USBレシーバー
1*TYPE-C USBケーブル
1*取扱説明書

「X-11」ドライバをインストールする時、ご希望の言葉を選択してください。

JP

元素　有线&无线游戏鼠标使用说明书

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律和其它要求，对本产品中有害物质，按照种分类，声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
外壳及附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
表中标记"X"的选件，言因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等
根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件

在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志。标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》

E元素俱乐部环保和低碳的消费体验，建议将有该产品的用户在不需要此产品时，应遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，降低资源浪费，保护地球自然环境。

欢迎您选用X-11有线&无线双模游戏鼠标，此鼠标采用P3104游戏鼠标专用传感器，保证反应灵敏、性能稳定、安全。支持战地游戏、射击游戏、RPG游戏。支持上网页面浏览(转动滚轮)，支持Office等办公软件的页面翻动(滚轮往键盘上Ctrl键的同时转动滚轮)，外形采用人体工学设计，手感舒适，DPI不住顶的切换，最达到8000DPI，安装