MECHANICAL KEYBOARD

USER MANUAL

EN | DE | ES | IT | FR

PACKING LIST

EN

1. Keyboard x1
2. USB Receiver x1
3. User Manual x1
4. Data Cable x1
5. Key Puller x1

INSTRUCTIONS

2.4G MODE

1. Set the switch at the bottom of the keyboard to 2.4G.
2. Take out USB receiver of keyboard's back and plug it into computer. You can use the keyboard after the computer installs its driver automatically.

BT1 MODE

1. Set the switch at the bottom of the keyboard to BT.
2. Press FN+Q button, then the keyboard switches to BT1 mode.
3. Long press FN+Q button for 3 seconds, the keyboard enters pairing state.
4. Turn on the Bluetooth on your computer, Select "BT5.0 Keyboard" on Bluetooth settings to connect. If your computer version below this, Select "BT5.0 KB" to connect. If your computer runs Win 8 or a version above this or iOS and MacOS, You can see the keyboard after successful connection.

- 01 -

BT2/BT3 MODE

Please refer to the instructions in BT1 Mode.

WIRED MODE

1. Connect keyboard to the computer with the included data cable.
2. Set the switch at the bottom of the keyboard to OFF, then you can use wired connection.

PRODUCT FEATURES

2.4G MODE

1. Multi-media Switch: The keyboard has 3 connection modes: Wired/2.4G/BT (BT5.0/BT3) which can be used by wired and control 3 devices. You can switch different mode to control the corresponded device.
2. Wire Lock Key: You can turn on or off the function of win key by pressing FN+ win key.
3. Rechargeable Groups Battery: Charge capacity 80 mAh Battery, this keyboard can be charged via the included charging cable when it is running low on the media light flashes red for reminding, please charge it in time.
4. RGB Backlight: The keyboard has 20 lighting modes, which can be switched in order by pressing FN+Ins keys.
5. Factory Reset: Press and hold FN+ESC for 5 seconds to reset the keyboard to factory settings.
6. Programmable Function: You can download and use the programming software to customize the key functions and lighting effects. The programming software can be downloaded via: https://pan.wps.cn/l/sqqbuxb#ban (Link)

- 02 -

7. Customs Lighting: Press FN+1-5 keys to enter 5 customlighting modes. When in the keyboard's custom mode, press FN + Home to enter the programming mode, then start recording each button to set the light source favorite color. After the customization is complete, press FN + Home again to save the style settings.

COMBINED-KEY FUNCTION

FN + F1	My computer	FN + F2	Home page
FN + F3	Calculator	FN + F4	Media player
FN + F5	Previous song	FN + F6	Next song
FN + F7	Play / pause	FN + F8	Stop playing
FN + F9	Mute	FN + F10	Volume down
FN + F11	Volume up	FN + F12	Email

BACKLIGHT-EFFECT CONTROL

FN+Ins	Switch Backlight Mode	FN + ↑	Increase Backlight Brightness
FN + ↓	Decrease Backlight Brightness	FN + ➡	Speed Up the Light

- 03 -

FN + ⬅	Speed Down the Light	FN + DEL	Switch the Light Color
FN + PRTSC	Turn on / off light		

SOLUTIONS FOR ABNORMAL CONNECTION IN 2.4G MODE

1. Set the switch at the bottom of the keyboard to 2.4G
2. Hold press FN+R for more than 3 seconds
3. Plug the receiver into the computer, and then you can use the keyboard normally.

SOLUTIONS FOR ABNORMAL CONNECTION IN BT1 MODE

1. Delete the Bluetooth list on your computer
2. Set the switch at the bottom of the keyboard to BT.
3. Long press the FN+Q button for 3s, the keyboard enters pairing.
4. Turn on the Bluetooth on your computer, Select "BT5.0 Keyboard" on Bluetooth settings to connect. If your computer below this, Select "BT5.0 KB" to connect. If your computer runs Win 8 or a version above this or iOS and MacOS, You can see the keyboard after successful connection.

SOLUTIONS FOR ABNORMAL CONNECTION IN BT2/BT3 MODE: PLEASE REFER TO BT1 MODE SOLUTIONS.

Note: If the product is still unworkable after above solutions, please scroll these steps for loop pairing again. If your problems can't get solved yet after that, please contact our customer service for help. (Email: cs@customme@gmail.com)

- 04 -

PACKLISTE

DE

1. Tastatur x1
2. USB-Empfänger x 1
3. Manuell x1
4. Datenkabel x1
5. Abzieher x1

GEBRAUCHSANWEISUNG

2.4G-MODUS

1. Stellen Sie den Schalter unten an der Tastatur auf 2.4 G.
2. Nehmen Sie den Empfänger der Seite der Tastatur an der Unterseite der Tastatur befindet, in den Computer, warten Sie, bis das System den Treiber automatisch installiert, und beginnen Sie dann mit der Verwendung.

BT1-MODUS

1. Stellen Sie den Schalter unten an der Tastatur auf BT1.
2. Drücken Sie FN+Q dann wechselt die Tastatur zum BT1-Modus.
3. Drücken Sie FN+Q Taste für 3 Sekunden lang, die Tastatur wechselt in den Paarungsmodus.
4. Schalten Sie das Bluetooth des Laptops ein, Wenn Ihr Computerversion unter oder ist, wählen Sie bitte „BT5.0 Keyboard“ und für Systeme über Win8 und iOS, MacOS-System, wählen Sie bitte "BT5.0 KB" und Sie können mit der Verwendung beginnen, nachdem die Verbindung erfolgreich war.

- 05 -

BT2/BT3-MODUS

Bitte beachten Sie die Anweisungen im BT1-Modus.

KABELGEBUNDENER MODUS

1. Verwenden Sie das Datenkabel, um die Tastatur mit dem Computer zu verbinden.
2. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite der Tastatur auf OFF, und Sie können ihn für eine kabelverbindung verwenden.

PRODUKTMERKMALE

1. Multi-Modus-Umschaltung: Die Tastatur unterstützt fünf Modi: 2,4G / BT5.0 / BT3 / kabelgebunden, 2,4G / BT5.0 und BT3 und kann 3 Geräte verbinden und steuern. Der Modus kann durch die entsprechende Modustaste umgeschaltet werden, um das entsprechende Gerät zu steuern.
2. Win-Tastensperre: Schalten Sie die Win-Funktion mit FN+Win ein oder aus.
3. Wiederaufladbares Design: Eingebauter Lithiumpolymer-Akku mit einer Kapazität von 80 mAh, diese Tastatur kann mit aufgeladen werden kann, wenn der Akku zu schwach ist, blinkt das Medienlicht rot, um Sie daran zu erinnern, das Sie ihn rechtzeitig aufladen müssen.
4. 20 Beleuchtungsmodi-Leuchtung: Die Tastatur verfügt über 20 Beleuchtungsmodi, die über FN+Ins zyklisch wechseln können.
5. Schalten Sie das Bluetooth des Laptops ein, Wenn Ihr Computerversion unter oder ist, wählen Sie bitte „BT5.0 Keyboard“ und für Systeme über Win8 und iOS, MacOS-System, wählen Sie bitte "BT5.0 KB" und Sie können mit der Verwendung beginnen, nachdem die Verbindung erfolgreich war.
6. Programmierfunktion: Die Tastatur kann Programmiersoftware verwenden, um Tastenfunktionen und Lichteffekte anzupassen. Die Programmiersoftware kann über https://pan.wps.cn/l/sqqbuxb#ban (Link) heruntergeladen werden.

- 06 -

7. Benutzerdefinierte Beleuchtung: FN+1-5 sind 5 benutzerdefinierte Beleuchtungsmodi. Wenn sich die Tastatur im benutzerdefinierten Modus befindet, drücken Sie FN+Startseite, um mit der Anpassung des Lichts zu beginnen, und drücken Sie jede Taste, um das Licht auf die gewünschte Lichtfarbe aufzuzeichnen. Drücken Sie nach Abschluss der Aktion Sie erneut FN+ Startseite, um die Beleuchtungseinstellungen zu speichern.

TASTENKOMBINATIONSFUNKTION

FN + F1	Mein Computer	FN + F2	Startseite
FN + F3	Taschenrechner	FN + F4	Spieler
FN + F5	Vorheriges Lied	FN + F6	Nächster Lied
FN + F7	Spiel/Pause	FN + F8	Stoppen
FN + F9	Stummi	FN + F10	Lautstärke verringern
FN + F11	Lautstärke erhöhen	FN + F12	Email

LICHTEFFEKTSTEUERUNG

FN+Ins	Zum Umschalten des Hintergrundlichtmodus wechseln	FN + ↑	Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
FN + ↓	Verringern Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	FN + ➡	Beschleunigen Sie das Licht

- 07 -

FN + ⬅	Verringern Sie die Geschwindigkeit des Lichts	FN + DEL	Die Farbe der Lichtquelle wechseln
FN + PRTSC	Schaltung ein / ausschalten		

LÖSUNG FÜR ABNORMALE VERBINDUNG IN 2,4G-MODUS

1. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite der Tastatur auf 2,4 G.
2. Drücken Sie FN+R länger als drei Sekunden.
3. Verbinden Sie den Empfänger an den Computer an und er kann normal verwendet werden.

LÖSUNG FÜR ABNORMALE VERBINDUNG IN BT1 (BLUETOOTH)-MODUS

1. Löschen Sie die Bluetooth-Verbindungsliste des Computers
2. Stellen Sie den Schalter unten an der Tastatur auf BT.
3. Drücken Sie die FN+Q-Taste 3 Sekunden lang, die Tastatur wechselt in den Paarungsmodus.
4. Schalten Sie das Bluetooth des Laptops ein, Wenn Ihr Computerversion unter oder ist, wählen Sie bitte „BT5.0 Keyboard“ und für Systeme über win8 und iOS, MacOS-System, wählen Sie bitte "BT5.0 KB" und Sie können mit der Verwendung beginnen, nachdem die Verbindung erfolgreich war.

LÖSUNG FÜR ABNORMALE VERBINDUNG IN BT2/BT3 (BLUETOOTH)-MODUS: SIEHE LÖSUNGEN FÜR DEN BT1-MODUS.

Hinweis: Wenn das Produkt nach den oben genannten Lösungen immer noch nicht funktioniert, wiederholen Sie bitte diese Schritte für das Pairing. Wenn Ihre Probleme danach immer noch nicht gelöst werden können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (cs@customme@gmail.com).

- 08 -

LISTE DE COLISAGE

FR

1. Clavier x1
2. Récepteur USB x 1
3. Manuel d'utilisation x1
4. Câble de données x1
5. Extracteur de touches x1

DES INSTRUCTIONS

MODE 2.4G

1. Réglez le commutateur au bas du clavier sur 2.4G.
2. Retirez le récepteur USB du clavier du clavier et branchez-le sur l'ordinateur. Vous pouvez utiliser le clavier une fois que l'ordinateur a installé son pilote automatiquement.

MODE BT1

1. Réglez le commutateur au bas du clavier sur BT.
2. Appuyez sur le bouton FN +Q, puis le clavier passe en mode BT1.
3. Appuyez longuement sur le bouton FN + Q pendant 3 secondes, et le clavier entre dans l'état d'appairage.
4. Activez le Bluetooth sur votre ordinateur. Sélectionnez "Clavier BT5.0" pour vous connecter à votre ordinateur exécute Win 7 ou une version inférieure. Sélectionnez "BT5.0 KB" pour vous connecter à votre ordinateur exécute Win 8 ou une version supérieure à celle-ci, ou iOS et macOS. Vous pouvez utiliser le clavier après une connexion réussie.

- 09 -

MODE BT2/BT3

Veuillez vous référer aux instructions en mode BT1.

MODE FILAIRE

1. Connectez le clavier à l'ordinateur avec le câble de données inclus.
2. Réglez le commutateur au bas du clavier sur OFF, vous pouvez alors utiliser une connexion filaire.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Commutateur Multi-Media : Le clavier dispose de 5 modes de connexion : Filaire/2,4 GHz / BT (BT5.0 / BT3), qui peuvent être utilisés pour connecter et contrôler 3 appareils. Vous pouvez basculer entre différents modes pour contrôler l'appareil correspondant.
2. Win Lock Key : Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de la touche Win en appuyant sur la touches Win+Fn.
3. Batterie rechargeable : Capacité de charge 80 mAh Batterie, ce clavier peut être chargé via le câble de charge inclus. Lorsque la batterie est faible, le voyant de média clignote en rouge pour vous rappeler, veuillez la charger à temps.
4. Retroéclairage RVB : Le clavier dispose de 20 modes d'éclairage, qui peuvent être commutés par cycles en appuyant sur les touches FN+Ins.
5. Réinitialisation d'usine : appuyez et maintenez FN + ESC pendant 5 secondes pour réinitialiser le clavier aux paramètres d'usine.
6. Fonction de programmation : le clavier peut utiliser le logiciel de programmation pour personnaliser les fonctions des touches et les effets d'éclairage. Le logiciel de programmation peut être téléchargé via https://pan.wps.cn/l/sqqbuxb#ban (Link).

- 10 -

7. Éclairage personnalisé : Appuyez sur les touches FN+1-5 pour accéder aux 5 modes d'éclairage personnalisés. Lorsque le clavier est en mode personnalisé, appuyez sur FN+Accueil pour commencer à personnaliser les lumières et continuez d'appuyer sur chaque bouton pour régler la lumière sur votre couleur préférée. Une fois la personnalisation terminée, appuyez à nouveau sur FN + Accueil pour enregistrer les paramètres d'éclairage.

FONCTION DE CLÉ COMBINÉE

FN + F1	Mon ordinateur	FN + F2	Page d'accueil
FN + F3	Calculatrice	FN + F4	Lecteur multimédia
FN + F5	Chanson précédente	FN + F6	Prochaine chanson
FN + F7	Jouer pause	FN + F8	Arrêt de jouer
FN + F9	muet	FN + F10	Baisser le volume
FN + F11	Monter le son	FN + F12	e-mail

CONTRÔLE DE L'EFFET DE RÉTROÉCLAIRAGE

FN+Ins	Changer le mode de rétroéclairage	FN + ↑	Augmenter la luminosité du rétroéclairage
FN + ↓	Réduire la luminosité du rétroéclairage	FN + ➡	Accélérer la vitesse de la lumière

- 11 -

FN + ⬅	Vitesse réduite Retroéclairage	FN + DEL	Changer la couleur du rétroéclairage
FN + PRTSC	allumer / éteindre la lumière		

SOLUTIONS POUR UNE CONNEXION ANORMALE EN MODE 2.4G

1. Réglez le commutateur au bas du clavier sur 2.4G.
2. Appuyez longuement sur le bouton FN + R pendant 3 secondes.
3. Branchez le récepteur sur l'ordinateur, puis vous pourrez utiliser le clavier normalement.

SOLUTIONS POUR UNE CONNEXION ANORMALE EN MODE BT1

1. Supprimez la liste Bluetooth sur votre ordinateur
2. Réglez le commutateur au bas du clavier sur BT.
3. Appuyez longuement sur le bouton FN + Q pendant 3 secondes, et le clavier entre en appairement.
4. Activez le Bluetooth sur votre ordinateur. Sélectionnez "Clavier BT5.0" pour vous connecter à votre ordinateur exécute Win 7 ou une version inférieure. Sélectionnez "BT5.0 KB" pour vous connecter à votre ordinateur exécute Win 8 ou une version supérieure à celle-ci, ou iOS et MacOS. Vous pouvez utiliser le clavier après une connexion réussie.

SOLUTIONS POUR UNE CONNEXION ANORMALE EN MODE BT2/BT3 : VEUILLEZ VOUS REFERER AUX SOLUTIONS EN MODE BT1.

Remarque: Si le produit ne fonctionne toujours pas après les solutions ci-dessus, veuillez répéter ces étapes pour l'appairement de mode à nouveau. Si vos problèmes ne peuvent pas encore être résolus après cela, veuillez contacter notre service client pour le service au (Mail: cs@customme@gmail.com).

- 12 -

LISTA DE EMPAQUE

ES

1. Teclado x1
2. Receptor USB x 1
3. Manual de usuario x1
4. Cable de datos x1
5. Extractor de llaves x1

INSTRUCCIONES

MODO 2.4G

1. Configure el interruptor en la parte inferior del teclado en 2.4G.
2. Saque el receptor USB del teclado posterior del teclado y conéctelo a la computadora. Puede usar el teclado después de que la computadora instale su controlador automáticamente.

MODO BT1

1. Establezca el interruptor en la parte inferior del teclado en BT.
2. Presione el botón FN + Q, luego el teclado cambia al modo BT1.
3. Mantenga presionado el botón FN + Q durante 3 segundos y el teclado ingresa al estado de emparejamiento.
4. Encienda el Bluetooth en su computadora. Seleccione "Teclado BT5.0" para conectarse a su computadora ejecuta Win 7 o una versión anterior. Seleccione "BT5.0 KB" para conectarse a su computadora ejecuta Win 8 o una versión superior a esta, o iOS y MacOS. Puede usar el teclado después de una conexión exitosa.

- 13 -

MODO BT2/BT3

Consulte las instrucciones en Modo BT1.

MODO CON CABLE

1. Conecte el teclado a la computadora con el cable de datos incluido.
2. Coloque el interruptor en la parte inferior del teclado en APAGADO luego puede usar una conexión por cable.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Interruptor Multimedia: con dos teclas Win3 modos de conexión con cable/2.4G/BT (BT5.0/BT3) que se pueden usar para conectar y controlar 3 dispositivos. Puede cambiar diferentes modos para controlar el dispositivo correspondiente.
2. Tecla Win Lock: puede activar o desactivar la función de la tecla win presionando fn + teclas Win.
3. Diseño recargable: construido con una batería de iones de litio de gran capacidad, este teclado se puede cargar a través del cable de carga incluido. Cuando la batería se está agotando, luz de modo parpadea en rojo para recordarle, cárguela a tiempo.
4. Retroiluminación RGB: el teclado tiene 20 modos de iluminación, que se pueden cambiar en ciclo presionando las teclas FN+Ins.
5. Restablecimiento de fábrica: mantenga presionado FN + ESC durante 5 segundos para restablecer el teclado a la configuración de fábrica.
6. Función de programación: el teclado puede usar el software de programación para personalizar las funciones clave y los efectos de iluminación. El software de programación se puede descargar a través de https://pan.wps.cn/l/sqqbuxb#ban (Link)

- 14 -

7. Luces personalizadas: Presione las teclas FN+1-5 para ingresar a 5 modos de luces personalizados. Cuando esté en el modo personalizado, presione FN+Inicio para comenzar a personalizar la luz y siga presionando cada botón para configurar la luz en su color favorito. Una vez completada la personalización, presione FN + Inicio nuevamente para guardar la configuración de estilo.

FUNCIÓN DE TECLA COMBINADA

FN + F1	Mi computadora	FN + F2	página de inicio
FN + F3	Calculadora	FN + F4	Reproductor multimedia
FN + F5	Canción anterior	FN + F6	siguiente canción
FN + F7	Reproducir / pausa	FN + F8	Dejar de jugar
FN + F9	Mudo	FN + F10	Bajar volumen
FN + F11	Subir el volumen	FN + F12	Email

CONTROL DE EFECTOS DE RETROILUMINACIÓN

FN+Ins	Cambiar el modo de luz de fondo	FN + ↑	Aumentar el brillo de la luz de fondo
FN + ↓	Reducir el brillo de la luz de fondo	FN + ➡	Acelerar la velocidad de la luz

- 15 -

FN + ⬅	Velocidad de luz descendente	FN + DEL	Cambiar el color de la luz de fondo
FN + PRTSC	encender / apagar luz		

SOLUCIONES PARA CONEXIÓN ANORMAL EN MODO 2.4G

1. Configure el interruptor en la parte inferior del teclado en 2.4G
2. Mantén pulsado FN+R durante más de 3 segundos.
3. Conecte el receptor a la computadora y luego podrá usar el teclado normalmente.

SOLUCIONES PARA CONEXIÓN ANORMAL EN MODO BT1

1. Elimine la lista de Bluetooth en su computadora.
2. Establezca el interruptor en la parte inferior del teclado en BT.
3. Mantenga presionado el botón FN + Q durante 3 segundos y el teclado ingresa al emparejamiento.
4. Encienda el Bluetooth en su computadora. Seleccione "Teclado BT5.0" para conectarse a su computadora ejecuta Win 7 o una versión anterior. Seleccione "BT5.0 KB" para conectarse a su computadora ejecuta Win 8 o una versión superior a esta, o iOS y MacOS. Puede usar el teclado después de una conexión exitosa.

SOLUCIONES PARA LA CONEXIÓN ANORMAL EN EL MODO BT2/BT3: CONSULTE LAS SOLUCIONES DEL MODO BT1.

Nota: Si el producto aún no funciona después de las soluciones anteriores, repita estos pasos para emparejar el modo nuevamente. Si sus problemas aún no se pueden resolver después de esos pasos, comuníquese con nuestro servicio al cliente para obtener ayuda. (Email: cs@customme@gmail.com)

- 16 -

PACKING LIST

IT

1. Tastiera x1
2. Ricevitore USB x 1
3. Manuale dell'utente x1
4. Cavo dati x1
5. Estrattore chiave x1

ISTRUZIONI

MODALITÀ 2.4G

1. Imposta l'interruttore nella parte inferiore della tastiera su 2.4G.
2. Estrarre il ricevitore USB dal retro della tastiera e collegarlo al computer. È possibile utilizzare la tastiera dopo che il computer ha installato automaticamente il driver.

MODALITÀ BT1

1. Imposta l'interruttore nella parte inferiore della tastiera su BT.
2. Premere il pulsante FN+Q quindi la tastiera passa alla modalità BT1.
3. Premere a lungo il pulsante FN+Q per 3 secondi e la tastiera entra nello stato di associazione.
4. Attiva il Bluetooth sul tuo computer. Seleziona "Tastiera BT5.0" per connetterti al tuo computer esegue Win7 o una versione inferiore a questa. Seleziona "BT5.0 KB" per connetterti. Se il tuo computer esegue Win 8 o una versione superiore a questa, o iOS e MacOS, È possibile utilizzare la tastiera dopo una connessione riuscita.

- 17 -

MODALITÀ BT2/BT3

Fare riferimento alle istruzioni in modalità BT1.

MODALITÀ CABLATA

1. Collegare la tastiera al computer con il cavo dati incluso.
2. Imposta l'interruttore nella parte inferiore della tastiera su OFF, quindi è possibile utilizzare una connessione cablata.

PRICARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Interruttore multimediale: questa tastiera ha 5 modalità di connessione (cablata/2.4G/BT1/BT2/BT3) che possono essere utilizzate per collegare e controllare 3 dispositivi. È possibile passare a modalità diverse per controllare il dispositivo corrispondente.
2. Tasto Win Lock: può attivare o disattivare la funzione del tasto win premendo i tasti FN+Win.
3. Design ricaricabile: incorporato in una batteria litio di grande capacità, questa tastiera può essere ricaricata tramite il cavo di ricarica incluso. Quando la batteria si sta scaricando, la spia multimediale lampeggia in rosso per ricordarti di caricarla in tempo.
4. Retroilluminazione RGB: la tastiera ha 20 modalità di illuminazione, che possono essere commutate in ciclo premendo i tasti FN+Ins.
5. Ripristino di fabbrica: tenere premuto FN+ESC per 5 secondi per ripristinare la tastiera alle impostazioni di fabbrica.
6. Funzione di programmazione: la tastiera può utilizzare il software di programmazione per personalizzare le funzioni dei tasti e gli effetti di illuminazione. Il software di programmazione può essere scaricato da https://pan.wps.cn/l/sqqbuxb#ban (Link)

- 18 -

7. Illuminazione personalizzata: premere i tasti FN+1-5 per accedere alle 5 modalità di illuminazione personalizzate. Quando la tastiera è in modalità personalizzata, premi FN + Home per iniziare a personalizzare le luci e continua a premere ciascun pulsante per impostarlo sul colore della luce preferito. Al termine della personalizzazione, premere nuovamente FN + Home per salvare le impostazioni di stile.

FUNZIONE TASTI COMBINATI

Fn + F1	Il mio computer	Fn + F2	Pagina iniziale
Fn + F3	Calcolatrice	Fn + F4	Media Player
Fn + F5	Canzone precedente	Fn + F6	Prossima canzone
Fn + F7	Play pausa	Fn + F8	Smetti di giocare
Fn + F9	muto	Fn + F10	Volume basso
Fn + F11	Alto il volume	Fn + F12	e-mail

CONTROLLO DELL'EFFETTO DI RETROILLUMINAZIONE

FN+Ins	Cambia la modalità di retroilluminazione	FN + ↑	aumenta la luminosità della retroilluminazione
FN + ↓	Diminuisci la luminosità della retroilluminazione	FN + ➡	Accelera la velocità della luce

- 19 -

Fn + ⬅	Ridurre la velocità della luce	Fn + DEL	Cambia il colore della retroilluminazione
Fn + PRTSC	accendere / spegnere la luce		

SOLUZIONI PER CONNESSIONE ANOMALA IN MODALITÀ 2.4G

1. Imposta l'interruttore nella parte inferiore della tastiera su 2.4G.
2. Tenere premuto Fn+R per circa 3 secondi.
3. Collegare il ricevitore al computer, quindi è possibile utilizzare normalmente la tastiera.

SOLUZIONI PER CONNESSIONE ANOMALA IN MODALITÀ BT1

1. Elimina l'elenco Bluetooth sul computer.
2. Imposta l'interruttore nella parte inferiore della tastiera su BT.
3. Premere a lungo il pulsante Fn+Q per 3 secondi e la tastiera entra in associazione.
4. Attiva il Bluetooth sul computer. Seleziona "Tastiera BT5.0" per connetterti al tuo computer esegue Win7 o una versione inferiore a questa. Seleziona "BT5.0 KB" per connetterti. Se il tuo computer esegue Win 8 o una versione superiore a questa, o iOS e MacOS, È possibile utilizzare la tastiera dopo una connessione riuscita.

SOLUZIONI PER CONNESSIONE ANOMALA IN MODALITÀ BT2/BT3: FARE RIFERIMENTO ALLE SOLUZIONI IN MODALITÀ BT1.

Nota: se il prodotto non è ancora funzionante dopo le soluzioni di cui sopra, premere questi passaggi per l'associazione di coppia di nuovo. Se i tuoi problemi non possono ancora essere risolti, contatta il nostro servizio clienti per assistenza. (Email: cs@customme@gmail.com)

- 20 -

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking shown on the product or in its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. For more details, please contact either the retailer where they purchased this product or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

- 21 -

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the device and receiver.

—Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- 22 -

折叠尺寸：75×100(mm)		设计师：Fanny	
展开尺寸：325×100(mm)		日　期：2245-14	
材质及工艺：80g铜版哑白纸张		装订方式：	
印刷颜色：单色双面印刷		备　注：成品封面朝上	

本底版为对开拼单印刷，拿到后请检查，如有版权问题，个人不负责不接售后责任，谢谢，本公司保留最终解释权