英语

SuperEQ S10
Active Noise Cancelling Earbuds



Thank you for purchasing the SuperEQ S10 Active Noise Cancelling Earbuds. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: info@oneodio.com

Package Contents

1 x SuperEQ S10 Active Noise Cancelling Earbuds
1 x Type-C Charging Cable
1 x Warranty Card
1 x User Manual
2 x Pairs of Extra Eartips

Product Overview



First Use of Earphones

1.Please keep the protective film tear off before use,otherwise the headphone will not be able to start and charge.
2.Place the two earphones back in the charging case and then fully chargethe case and earphones before first use. The recommended chargingtime is 2 hours.

Charging

Use the comes along with Type-C cable to charge.

0-30%	Indicator Stays Orange
30%-70%	Indicator Stays White
70% - 100%	Indicator Stays Green

Turn On / Off

1. While charging case has remaining power, the earbuds will turn on automatically once the case opened. To manually turn on, tap and hold the multifunction touch area on both earphones for 2s.



2. While charging case has remaining power, the earbuds will turn off automatically once the case closed. To manually turn off, tap and hold the multifunction touch area on both earphones for 6s under pairing mode.



Wireless Pairing

The earphones will enter pairing mode when they are turned on. Search & Click 'SuperEQ S10' to Connect.

Controls

	⏻	
L/R	Turn on Manually	Tap & Hold for 2s
L/R	Turn off Manually	Tap & Hold for 6s under pairing mode
L/R	Play/Pause	Tap Once
R	Next Track	Double Tap
L	Previous Track	Double Tap
L/R	ANC On/Transparency Mode On	Tap & Hold for 3s
L/R	Answer a Phone Call	Tap Once
L/R	End a Phone Call	Double Tap
L/R	Reject a Phone Call	Tap & Hold for 2s
R	Activate Voice Assistant	Triple Tap
L	Enter/Exit Gaming Mode	Triple Tap

How to reset?

1.Delete "SuperEQ S10" record from the Bluetooth menu on yourdevice and deactivate the Bluetooth setting.

2.Quick-click on both earbuds 5 times simultaneously toclean the pairing record with the last paired device.

Now turn on the Bluetooth setting on your device, searchand connect the earbuds, they will work properly.

Note: If it still doesn't work, please repeat the steps to try again.

Note:

1. The earphones will turn off automatically after 3 minutes if they have not paired with any device. When in low battery, they will turn off automatically as well.

2. Under Mono mode, please note that the volume cannot be adjusted. Double tap either earbud to skip to the next song.

3. Under music-playing mode, it is recommended that exit the gaming mode for a better auditory experience.

Specifications

Model	SuperEQ S10
Wireless Version	5.4
Wireless Profile	HFP/HSP/AVRCP/A2DP
Audio Codec	SBC/AAC
Transmission Distance	Up to 15 meters / 49 feet
Driver	10 mm
Frequency Range	20-20kHz
Playtime	Earphones: ANC On: Up to 5 Hours(50% Volume) ANC Off: Up to 6 Hours(50% Volume)
	With Charging Case: ANC On: Up to 22 Hours(50% Volume) ANC Off: Up to 30 Hours(50% Volume)
Battery	Earphone: 40 mAh
	Charging Case: 380 mAh
Charging time	Earphone: about 1.5 Hours
	Charging Case: about 2 Hours
Dimension	Earphone: 18.2x19.5x30.5mm/0.72x0.77x1.2inch
	Charging Case: 57.8x41.7x25mm/2.28x1.64x0.98inch

Care and Maintenance

- If this product is not used for a long period of time, it's recommended to recharge it at least once a month to extend its life and maintain the normal use performance.
- Keep the product in a dry location.
- Do not dispose this product in fire as batteries may explode or leak.
- To clean the product, use a lightly dampened cloth in water to clean the exterior in-case it gets dirty.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.

If you encounter problems in the process, please put the earbuds in the charging case and keeping for 20 minutes, and then use it again.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure statement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction

Limited Warranty

Our friendly customer service team are ready and waiting to help. Here is how we can connect:

Global: oneodio.com/pages/support
Japan: oneodio.jp/pages/warranty
India: oneodio.in/pages/support

Global: +852 6940 3848 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)
India: +91 8929369620 9:30 to 17:30 active time(IST, Monday to Saturday)

info@oneodio.com

FC CE RoHS

Model: SuperEQ S10
FCC ID: 2A25A-S10
Made in China

俄语

SuperEQ S10
Наушники с активным шумоподавлением



Благодарим Вас за приобретение наушников с активным шумоподавлением SuperEQ S10. Прочитайте руководство пользователя перед использованием и держите его под рукой для использования в будущем. Если у Вас возникли дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: info@oneodio.com.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 x Наушники с активным шумоподавлением SuperEQ S10
1 x Кабель зарядки Type-C
1 x Гарантийный талон
1 x Руководство пользователя
2 x Пары дополнительных ушных вкладышей

Обзор изделия



Первое использование наушников

1. Снимите защитную пленку перед использованием, иначе наушники не смогут включиться и зарядиться.
2. Поместите оба наушника обратно в зарядный футляр, а затем полностью зарядите футляр и наушники перед первым использованием. Рекомендуемое время зарядки составляет 2 часа.

Зарядка

Для зарядки используйте прилагаемый кабель Type-C.

0-30%	Оранжевый индикатор
30%-70%	Белый индикатор
70%-100%	Зеленый индикатор

Включение / выключение

1. Пока в зарядном футляре есть запас энергии, наушники будут включаться автоматически после открытия футляра. Для ручного включения зажмите в течение 2 сек многофункциональную сенсорную область на обоих наушниках.

2. Пока зарядный футляр имеет остаточный заряд, наушники автоматически будут выключены после закрытия футляра. Для ручного отключения зажмите многофункциональную сенсорную область на обоих наушниках в течение 6 сек, когда наушники находятся в режиме сопряжения.



Беспроводное сопряжение

При включении наушники переходят в режим сопряжения.
Для подключения выполните поиск и нажмите 'SuperEQ S10'.

Управление

	⏻	
Л/П	Ручное включение	Зажать на 2 сек
Л/П	Ручное выключение	Зажать на 6 сек в режиме сопряжения
Л/П	Воспроизведение / пауза	Однократное нажатие
П	Следующая композиция	Двукратное нажатие
Л	Предыдущая композиция	Двукратное нажатие
Л/П	Включение шумоподавления / режима прозрачности	Зажать на 3 сек
Л/П	Ответ на телефонный звонок	Однократное нажатие
Л/П	Завершение телефонного звонка	Двукратное нажатие
Л/П	Отклонить телефонный звонок	Зажать на 2 сек
П	Активировать голосовой помощник	Тройное нажатие
Л	Вход / выход из игрового режима	Тройное нажатие

Как произвести сброс?

1. Удалите запись "SuperEQ S10" из меню Bluetooth на устройстве и отключите настройку Bluetooth.

2. Быстро нажмите на оба наушника 5 раз одновременно, чтобы очистить запись сопряжения с последним сопряженным устройством. .

Теперь включите настройку Bluetooth на устройстве, найдите и подключите наушники, они будут работать правильным образом.
Примечание: если они все еще не работают, повторите шаги еще раз.

Примечания:

1. Наушники автоматически отключаются через 3 минуты, если они не сопряжены с каким-либо устройством. При низком уровне заряда аккумулятора они также автоматически отключаются.
2. В режиме Mono (моно) следует учитывать, что громкость не регулируется. Двойное нажатие на любой из наушников позволяет перейти к следующей композиции.
3. В режиме воспроизведения музыки, для улучшения слуховых ощущений, рекомендуется выйти из игрового режима.

Характеристики

Модель	SuperEQ S10
Версия беспроводной связи	5.4
Профили беспроводной связи	HFP/HSP/AVRCP/A2DP
Аудио кодек	SBC/AAC
Дистанция передачи данных	До 15 метров / 49 футов
Драйвер	10 мм
Частотный диапазон	20 – 20 кГц
Время воспроизведения	Наушники: при включенном шумоподавлении: до 5 часов (громкость 50 %) при выключенном шумоподавлении: до 6 часов (громкость 50 %)
	С зарядным футляром: при включенном шумоподавлении: до 22 часов (громкость 50 %) при выключенном шумоподавлении: до 30 часов (громкость 50 %)
Аккумулятор	Наушники: 40 мАч
	Зарядный чехол: 380 мАч
Время зарядки	Наушники: около 1.5 ч
	Зарядный футляр: около 2 часов
Размеры	Наушники: 18.2x19.5x30.5 мм / 0.72x0.77x1.2 дюйма
	Зарядный футляр: 57.8x41.7x25 мм / 2.28x1.64x0.98 дюймов

Уход и обслуживание

- Если изделие не используется в течение длительного времени, рекомендуется подзаряжать его не реже одного раза в месяц для продления срока службы и поддержания нормальных эксплуатационных характеристик.
- Храните изделие в сухом месте.
- Не выбрасывайте это изделие в огонь, так как аккумуляторы могут взорваться или протечь.
- Для очистки изделия используйте слегка смоченную в воде ткань, чтобы очистить внешнюю поверхность в случае ее загрязнения.
- Не разбирайте данное изделие. Оно не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
Конечно, если в процессе возникнут проблемы, я рекомендую поместить наушники в зарядный кейс и оставить их там на протяжении примерно 20 минут. Это поможет наушникам зарядиться и, возможно, устранить любые проблемы. После этого вы можете попробовать использовать их снова и посмотреть, сохранился ли проблема.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФКС

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация регулируется следующими двумя условиями: (1) это устройство не может создавать вредных помех и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
Любые изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соблюдение требований,
может лишить пользователя права управлять оборудованием.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке.

Ограниченная гарантия

Наша дружелюбная команда по работе с клиентами готова прийти на помощь. Вот наши контактные данные:

Глобальная поддержка: oneodio.com/pages/support
Япония: oneodio.jp/pages/warranty
Индия: oneodio.in/pages/support

Глобальная поддержка: +852 6940 3848 (с Пон. по Пт: 9:00-18:30, UTC +8 HKT)
Индия: +91 8929369620 время работы с 9:30 до 17:30 (IST, с понедельника по субботу)

info@oneodio.com

FC CE RoHS

Модель: SuperEQ S10
FCC ID: 2A25A-S10
Сделано в Китае

西语

SuperEQ S10
Auriculares con Cancelación Activa de Ruido



Gracias por comprar los Auriculares con Cancelación Activa de Ruido SuperEQ S10. Por favor, lea el manual del usuario antes de usarlo y consérvelo a mano para consultas futuras. Si tiene preguntas adicionales o comentarios, por favor contáctenos por correo electrónico a: info@oneodio.com

Contenido del paquete

1 × Par de auriculares con cancelación activa de ruido SuperEQ S10
1 × Cable de carga tipo-C
1 × Tarjeta de garantía
1 × Manual del usuario
2 × Pares de puntas de oído adicionales

Resumen del producto



Primer uso de los auriculares

1. Retire la película protectora antes de usar, de no ser así, el auricular no podrá encenderse ni cargarse.
2. Ponga ambos auriculares de regreso en el estuche de carga y luego cargue completamente el estuche y los auriculares antes del primer uso. El tiempo de carga recomendado es de 2 horas.

Carga

Para cargar, utilice el cable tipo-C incluido.

0-30%	El indicador permanece naranja
30%-70%	El indicador permanece blanco
70%-100%	El indicador permanece verde

Encender / Apagar

1. Mientras el estuche de carga tenga energía restante, los auriculares se encenderán automáticamente al abrir el estuche. Para encenderlos manualmente, toque y mantenga presionada el área táctil multifunción en ambos auriculares durante 2 segundos.



2.Mientras el estuche de carga tenga energía restante, los auriculares se apagarán automáticamente al cerrar el estuche. Para apagarlos manualmente, toque y mantenga presionada el área táctil multifunción en ambos auriculares durante 6 segundos bajo el modo de emparejamiento.

Emparejamiento Inalámbrico

Los auriculares entrarán directamente en modo de emparejamiento al encenderse. Busque y haga clic en 'SuperEQ S10' para Conectar.

Controles

	⏻	
L/R	Encender manualmente	Toque y mantenga presionado durante 2 segundos
L/R	Apagar manualmente	Toque y mantenga presionado durante 6 segundos bajo el modo de emparejamiento
L/R	Reproducir / Pausa	Toque una vez
R	Pista siguiente	Toque dos veces
L	Pista anterior	Toque dos veces
L/R	ANC Encendido/Transparencia Modo encendido	Toque y mantenga presionado durante 3 segundos
L/R	Responder una llamada Telefónica	Toque una vez
L/R	Finalizar una llamada telefónica	Toque dos veces
L/R	Rechazar una llamada telefónica	Toque y mantenga presionado durante 2 segundos
R	Activar el asistente de voz	Toque tres veces
L	Entrar/Salir del modo de juego	Toque tres veces

¿Cómo se resetea?

1. Borre el registro de "SuperEQ S10" del menú de Bluetooth del dispositivo y desactive en los ajustes de Bluetooth.
2.Haga clic rápidamente en ambos auriculares, 5 veces a la vez, para borrar el registro de emparejamiento con el último dispositivo conectado.

Ahora, vaya a ajustes de Bluetooth del dispositivo, busque y conecte los auriculares. Estos deberían funcionar correctamente.
Aviso: Si aún no funciona, repita los pasos para intentarlo de nuevo.

Aviso:

1. Los auriculares se apagarán automáticamente después de 3 minutos si no se han emparejado con ningún dispositivo. Cuando la batería está baja, también se apagarán automáticamente.
2. Tenga en cuenta que no se puede ajustar el volumen mientras se usan en mono. Toque dos veces seguidas en cualquiera de los auriculares para pasar a la siguiente canción.
3. En el modo de reproducción de música, se recomienda salir del modo de juego para mejorar la experiencia auditiva.

Especificaciones

Modelo	SuperEQ S10
Versión inalámbrica	5.4
Perfil inalámbrico	HFP/HSP/AVRCP/A2DP
Códec de audio	SBC/AAC
Distancia de transmisión	Hasta 15 metros / 49 pies
Controlador del auricular	10 mm
Rango de frecuencia	20-20KHZ
Tiempo de reproducción	Auriculares: ANC encendido: Hasta 5 Horas (50% de Volumen) ANC apagado: Hasta 6 horas (50% de volumen)
	Con estuche de carga: ANC encendido: Hasta 22 horas (50% de volumen) ANC apagado: Hasta 30 horas (50% de volumen)
Batería	Auricular: 40 mAh
	Estuche de carga: 380 mAh
Tiempo de carga	Auricular: Aproximadamente 1,5 horas
	Estuche de carga: Aproximadamente 2 horas
Tamaño	Auricular: 18,2 × 19,5 × 30,5 mm / 0,72 × 0,77 × 1,2 pulgadas
	Estuche de carga: 57,8 × 41,7 × 25 mm / 2,28 × 1,64 × 0,98 pulgadas

Cuidado y Mantenimiento

- Si este producto no se usa durante mucho tiempo, se recomienda recargarlo al menos una vez al mes para prolongar su vida útil y mantener el rendimiento de uso normal.
- Mantenga el producto en un lugar seco.
- No deseche este producto en el fuego, ya que las baterías pueden explotar o filtrarse.
- Para limpiar el producto, use un paño ligeramente humedecido en agua para limpiar el exterior en caso de que se ensucie.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
Claro, si encuentras problemas durante el proceso, por favor coloca los auriculares en la caja de carga y déjalos allí durante 20 minutos, luego úsalos nuevamente.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el responsable del cumplimiento
podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.
Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión,
que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
-- Reorientar o reubicar la antena receptora.
-- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
-- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente desde aquel al que está conectado el receptor.
-- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con la declaración general de exposición a RF.
El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones

Garantía limitada

Nuestro amable equipo de servicio al cliente está listo para ayudar. Así es como podemos conectar:

Global: oneodio.com/pages/support
Japón: oneodio.jp/pages/warranty
India: oneodio.in/pages/support

Global: + 852 6940 3848(Lun a Vie 9:00 am-6:30 pm, UTC + 8 HKT)
India: + 91 8929369620 9:30 a 17:30 hora activa(IST, de lunes a sábado)

info@oneodio.com

FC CE RoHS

Modelo: SuperEQ S10
FCC ID: 2A25A-S10
Fabricado en China

葡萄牙语

SuperEQ S10
Fones de Ouvido com Cancelamento Ativo de Ruído

Obrigado por adquirir os fones de ouvido com cancelamento ativo de ruído SuperEQ S10. Por favor, leia o manual do usuário antes de usá-lo e mantenha-o à mão para referência futura. Caso tenha outras dúvidas ou comentários, por favor, entre em contato conosco pelo e-mail: info@oneodio.com

Conteúdo do Pacote

1x Fones de ouvido com cancelamento ativo de ruído SuperEQ S10
1x Cabo de carregamento Tipo C
1x Cartão de garantia
1x Manual do usuário
2x Pontas de fones de ouvido extras

Visão Geral do Produto

sando os Fones de Ouvido pela Primeira Vez

1. Por favor, mantenha a película protetora removida antes do uso, caso contrário, o fone de ouvido não conseguirá iniciar e carregar.
2. Coloque os dois fones de ouvido de volta no estojo de carregamento e depois carregue totalmente o estojo e os fones de ouvido antes do primeiro uso. O tempo de carregamento recomendado é de 2 horas.

Carregamento

Use o cabo do Tipo C fornecido para carregar.

0-30%	O indicador permanece laranja
30%-70%	O indicador permanece branco
70%-100%	O indicador permanece verde

Ligar/Desligar

1. Enquanto o estojo de carregamento tiver energia restante, os fones de ouvido serão ligados automaticamente quando o estojo for aberto. Para ligar manualmente, toque e segure a área de toque multifuncional em ambos os f ones de ouvido por 2s.

2. Enquanto o estojo de carregamento tiver energia restante, os fones de ouvido serão desligados automaticamente quando o estojo for fechado. Para desligar manualmente, toque e segure a área de toque multifuncional em ambos os fones de ouvido por 6s no modo de emparelhamento.

Emparelhamento Sem Fio

Os fones de ouvido entrarão no modo de emparelhamento quando forem ligados. Procure e clique em 'SuperEQ S10' para conectar.

Controles

	⏻	
L/R	Ativar manualmente	Toque e segure por 2s
L/R	Desligar manualmente	Toque e segure por 6s no modo de emparelhamento
L/R	Reproduzir/Pausar	Toque uma vez
R	Próxima faixa	Toque duas vezes
L	Faixa anterior	Toque duas vezes
L/R	ANC Ligado/Transparência Modo ligado	Toque e segure por 3s
L/R	Atender uma chamada telefônica	Toque uma vez
L/R	Encerrar uma chamada telefônica	Toque duas vezes
L/R	Rejeitar uma chamada telefônica	Toque e segure por 2s
R	Ativar o assistente de voz	Toque três vezes
L	Entrar/sair do modo de jogo	Toque três vezes

Como redefinir?

1.Exclua o registro "SuperEQ S10" do menu Bluetooth do seu dispositivo e desative a configuração do Bluetooth.

2.Clique rapidamente nos dois fones de ouvido 5 vezes simultaneamente para limpar o registro de emparelhamento com o último dispositivo emparelhado.

Agora, ative a configuração de Bluetooth em seu dispositivo, procure e conecte os fones de ouvido, e eles funcionarão corretamente.
Nota: se ainda assim não funcionar, por favor, repita as etapas para tentar novamente.

Nota:

1. Os fones de ouvido serão desligados automaticamente após 3 minutos se não tiverem sido emparelhados com nenhum dispositivo. Quando a bateria estiver fraca, eles também se desligarão automaticamente.
2. No modo Mono, observe que o volume não pode ser ajustado. Toque duas vezes em um dos fones de ouvido para pular para a próxima música.
3. No modo de reprodução de música, é recomendável sair do modo de jogo para obter uma melhor experiência auditiva.

Especificações

Modelo	SuperEQ S10
Versão Sem Fio	5.4
Perfil Sem Fio	HFP/HSP/AVRCP/A2DP
Codec de Áudio	SBC/AAC
Distância de Transmissão	Até 15 metros / 49 pés
Driver	10 mm
Faixa de Frequência	20-20KHZ
Tempo de Reprodução	Fones de ouvido: ANC ligado: até 5 horas (50% do volume) ANC desligado: até 6 horas (50% do volume)
	Com estojo de carregamento: ANC ligado: Até 22 horas (50% do volume) ANC desligado: até 30 horas (50% do volume)
Bateria	Fone de ouvido: até 40 mAh
	Estojo de carregamento: 380 mAh
Tempo de Carregamento	Fone de ouvido: cerca de 1,5 horas
	Estojo de carregamento: cerca de 2 horas
Tempo de Carregamento	Fone de ouvido: 18,2x19,5x30,5mm/ 0,72x0,77x1,2 polegadas
	Estojo de carregamento: 57,8x41,7x25mm/ 2,28x1,64x0,98 polegadas

Cuidados e Manutenção

* Se este produto não for usado por um longo período, recomenda-se recarregá-lo pelo menos uma vez por mês para prolongar sua vida útil e manter o desempenho normal de uso.
* Mantenha o produto em um local seco.
* Não descarte este produto no fogo, pois as baterias podem explodir ou vazar.
* Para limpar o produto, use um pano levemente umedecido em água para limpar o exterior, caso ele fique sujo.
* Não desmonte seu produto. Ele não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.
Claro, se você encontrar problemas durante o processo, recomendo colocar os fones de ouvido na caixa de carregamento e deixá-los lá por cerca de 20 minutos. Isso permitirá que os fones de ouvido recarreguem e possivelmente resolvam quaisquer problemas. Depois disso, você pode tentar usá-los novamente e ver se o problema persiste.

AVISO DA FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.
Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade
pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica.
Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão,
que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
-- Reorientar ou relocalizar a antena receptora.
-- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
-- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda. O dispositivo foi avaliado para atender à declaração geral de exposição à RF.
O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portáteis sem restrições

Garantia limitada

Nossa simpática equipe de atendimento ao cliente está pronta e esperando para ajudar. Veja como podemos nos conectar:

Global: oneodio.com/pages/support
Japão: oneodio.jp/pages/warranty
Índia: oneodio.in/pages/support

Global: +852 6940 3848 (de segunda a sexta, das 9:00 às 18:30, UTC +8 HKT)
Índia: +91 8929369620 9:30 to 17:30, horário ativo (IST, de segunda a sábado)

info@oneodio.com

FC CE RoHS

Modelo: SuperEQ S10
FCC ID: 2A25A-S10
Fabricado na China