



注意此直角對應label的直角

Back label

MI12中的I為i的大寫  
固定碼  
字體字號:英文:Arial,5.5pt  
中文:微軟正黑體5.5pt

此為logo,以圖片形式切入



Model/型號: MI12  
Wi-Fi 6 AX6000 Dual-Radio Indoor Router  
Wi-Fi 6 AX6000 雙頻室內型無線路由器

條碼內容為001616XXXXXX

WAN MAC: 001616XXXXXX

SSID: MI12-XXXX (2.4G)  
SSID: MI12-XXXX (5G)

條碼內容為BWFYYMMDDXXXXXX

SN: BWFYYMMDDXXXXXX

Password(Key): passphrase

Default Access 字體字號Arial 粗體,4.5 pt

**Default Access**  
IP: 192.168.2.1 (Wi-Fi & LAN) User Name: prism  
IP: 192.168.19.1 (WAN) Password: prism  
PoE Input/輸入: 56V 0.54A (minimum)  
Browan Communications Inc./普羅通信  
MADE IN TAIWAN 台灣製造

FCC ID: 2AAS9-MI12  
IC: 26296-MI12

固定碼

固定碼



WEEE logo高度不小於7mm



字體字號:Arial ,3.5pt

依實際產地變更: CHINA or VIETNAM or TAIWAN ;中國或越南或台灣

\*所有冒號後方有一格空格

注意:

- Label 請依上圖指示位置張貼, 並請注意張貼方向
- WAN MAC:001616XXXXXX (12碼)(英文字母大寫)  
共12碼, 16進位, OUI: 001616; XXXXXX為流水碼一個機台使用4個MAC, 定義如下  
LAN ----- Base MAC  
WAN ----- Base MAC+1  
WLAN VAP1 (2.4G) -- Base MAC+2  
WLAN VAP1 (5G) ---- Base MAC+3
- SSID: MI12-XXXX (2.4G), XXXX 為Base MAC+2後4碼  
SSID: MI12-XXXX (5G), XXXX 為Base MAC+3後4碼
- SN:BWFYYMMDDXXXXXX (15碼)  
- BW: 固定碼  
- F: 生產廠別, C (Gemtek China), T (Gemtek Taiwan)  
- YY=Year (e.g. 2019=19)  
- MM=Month(e.g. 9月=09, 10月=10)  
- DD=Date (e.g. 01,02,03,.....,29,30,31)  
- XXXXXX=Sequence(It contain 6 digits starts from 00001,連號,十進位)
- Barcode type: Code 128, 條碼高度3mm
- 所有英數字體: Arial 4.5pt / 中文字體: 微軟正黑體 5pt (除標示外)
- 各零件內容之檢驗, 請依各料號之材料承認書

Description	Back label	P/N	42X-90X-3130R	Description	P/N	REV.
正文科技股份有限公司 Wireless Broadband Anywhere Gemtek Technology Co., Ltd.				TITLE : Package Standard Operation Procedure	990-400-0787R	C