

音量减小

音量增大

锁屏


0 F10 — **∢**®


三系统输入法切换:

音量减小

音量增大

iOS: control+ 空格键 Windows : control+ Shift Android : control+ Shift





Win/iOS/Android

多通道连接

连接的设备.

故障分析

安全提醒

质保条款

布擦拭该设备。

请与售后服务人员联系

知识产权信息

iOS: control+空格键 切换语言 Windows: Alt+Shift 切换语言 Android: Shift+空格键 切换语言


键盘尺寸: 304.31 x 98.12 x 9.86 mm (打开) 152 x 98.12 x 19.83 mm (折叠)

使用按键工作电流:<3 mA 键盘重量:218 g 工作距离: 8-10 m 待机电流:<0.5 mA 锂电池容量: 140 mAh 休眠电流:< 20 µA 工作电压: 3.7 V 休眠时间:10分钟 唤醒方式:按键唤醒 充电器规格 : 5V === 1A或2A

状态显示LED

◆ 对码:打开电源开关,指示灯蓝灯亮起,按下对码键,蓝灯闪烁 ◆ 充电:指示灯红色,充满灯灭 ◆ 低电压指示: 当电压低于3.3V, 蓝色指示灯闪烁

• iOS系统连接使用说明:



1.请打开键盘电源开关,蓝色灯亮起, 对码模式.

3.直到发现 "BT 5.2 Keyboard"

4.提示连接配对成功,您就可以舒适



◆ 连接第1个设备时,先按Fn+ BT1,再按Fn+C对码,开始连接.

未经本司的许可,禁止复制本用户手册的内容。

本设备自购买之日起,提供1年保修服务。

◆ 连接第2个设备前,先按Fn+ BT2,再按Fn+C对码,开始连接.

◆ 连接第3个设备前,先按Fn+ BT3,再按Fn+C对码,开始连接.

◆ 在多个设备同时使用,按Fn+ BT1 / BT2 / BT3 切换,即可自由切换到已

请不要打开或修理该设备,请不要在潮湿环境内使用设备,请用干

选择通道,按Fn+C对码蓝灯闪烁进入

● Win 10 系统连接使用说明:



2.打开设置,打开蓝牙,点击添加蓝牙或 其他设备。

1.请打开键盘电源开关,蓝色灯亮起,



07C001

3.打开蓝牙,进行配对名搜索

● Android系统连接使用说明:

2.打开"设置",然后点击"连接"





5.提示连接配对成功,您就可以舒适

主:配对成功以后下次使用只需要打开蓝牙键盘电源及使用设备的蓝牙,蓝牙键盘将 会自动搜索连接上次使用过的设备,不需要再进行配对操作。

1)请先检查蓝牙键盘是否有进入配对状态。然后再打开平板电脑蓝牙 2)检查蓝牙键盘电量是否充足,电量不足也会导致无法连接,请将蓝牙

、键盘指示灯在使用途中一直闪烁? 键盘指示灯在使用途中一直闪烁,表示电池即将没电,请尽快将键盘

1、请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨,请勿在浴缸、水槽、

5、避免使用锋利器物刮擦产品,及时给产品进行充电以保证正常使用。

3、设备显示蓝牙键盘断开连接? 蓝牙键盘在一段时间内不使用,设备为了省电将自动关闭蓝牙功能, 按键盘任意键唤醒,蓝牙连接自动恢复。

桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。

3、请勿长时间放置在阳光直射的地方。

常见问题解答

1、平板无法连接蓝牙键盘?

搜索设备进行连接。

键盘充电后再使用。

2、请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。

4、请勿靠近明火,如烹饪用炉、蜡烛或者壁炉。





