

## サウンドなし

- リモコンまたはサウンドバーのVOL +ボタンを押して音量を上げてください。
- リモコンのMUTEボタンを押し、サウンドバーがミュートされていないことを確認してください。
- ソースボタンをおし押しして、別のソースを選択してください。
- 任意のデジタルインプットが使っている時、もし音声がない場合、
  - テレビのアウトプットをPCMに設定してみてください。
  - 一部のテレビがデジタルオーディオを経由しないため、ブルーレイ/他のソースに直接に接続してください。
- あなたのテレビは可変オーディオアウトプットに設定されているかもしれません。オーディオアウトプットがFIXED or STANDARDに設定され、VARIABLEに設定されていないことを確認してください。詳細な情報については、テレビのユーザーマニュアルを参照してください。
- Bluetoothを使用している場合は、ソースデバイスの音量ボタンがオンになっており、デバイスがミュートされていないことを確認してください。

## Bluetoothペアリングしている時、この本体のBluetooth名が「マイbluetoothデバイス」で見つかりません。

- BluetoothデバイスにBluetooth機能が起動しているを確認してください。
- Bluetoothデバイスと本体がペアリングされたことがあることを確認します。

## この設備には、ERP IIの標準の1つで、電力を節約するために15分後に電源をきる切る機能があります。

- 外部入力信号レベル悪すぎた場合、15分後に電源を切ってしまいます。この場合、外部機器の音量レベルを上げてください。

## サブウーファーがアイドルしている場合或いはサブウーファーのインジケータがランプが点灯しません。

- 電源プラグをコンセントから抜いて4分後に挿入し直し、サブウーファーを再起動してみてください。

# パラメーター

モデル	SB2133
サウンドバー	
電源	AC100-240V~50/60Hz 15V/2A
ピークパワー	Max.30W x 2
待機パワー	≤ 0.5 W
寸法(WxDxH)	16.1x3.9x2.8inches(410x100x70mm )
正味重量	3.1 lbs (1.4kg)
オーディオ入力感度	500mV
使用周波数帯域	210Hz - 20KHz
無線機能	
Bluetooth バージョン	V 5.0
Bluetooth 最大送信電力	10dBm
使用周波数帯域	2402-2480MHz
サブウーファー	
電源	AC100-240V~50/60Hz 20.5V/3A
ピークパワー	Max.60 W
待機パワー	≤ 0.5 W
寸法(WxDxH)	15.7x4.6 x9.4inches (400x116x240mm)
正味重量	7.99 lbs (3.6kg)
使用周波数帯域	40Hz -90Hz
アンプ	
サウンドバー	56W, Test Mode@THD=1%
サブウーファー	60W, Test Mode@THD=1%
合計	116W
リモコン	
距離/角度	6m / 30°
バッテリー	AAA (1.5V X 2)

## 製品保証(購入日より1年間有効)

必ず本体・付属品・説明書(保証規定)を保管してください。

- 不具合箇所(内容)の判断のつかない場合は部品提供ができませんので、
- お客様にて不具合箇所をご確認ください。

不具合の内容確認・検査・修理等は当店でお受けしておりませんので、ご了承

- 承ください。

部品のご提供は、製造工場より取寄せとなる場合がございますので、ご依頼

- から約2週間～3週間程度必要な場合がございます。

US: [service@sakobs.cc](mailto:service@sakobs.cc)

EU: [deservice@sakobs.cc](mailto:deservice@sakobs.cc)

JP: [jpservice@sakobs.cc](mailto:jpservice@sakobs.cc)

