



Manual Download 01

Q & A 01

English Version 02

Deutsch Version 13

日本語版 26

Version Française 36

Versione Italiana 36

Versión Española 36



Thank you for choosing the HO-Holy Free wireless earphones. Please read this manual carefully and use it for further reference.

Package List:

- HO-Holy Free Wireless Earphones X1
- Charging Case X1
- USB Cable X1
- User Manual X1
- Ear Tips X6

Product Diagram:

Wearing

- Identify the left and right ears; Route and find the most comfortable position.

Mono Mode

- Place turn off other nearby Bluetooth devices before pairing and make sure that the distance between earphones and the Bluetooth device that needs to be paired is within 10 meters.
- Take out the L or R earphone that you want to use from the charging case and then a voice prompt "Power on" will follow, and the blue indicator lights up for 1 second then turns off.

Usage Instructions

- Multifunctional Control Button
- LED Indicator
- Charging Contact
- Microphone
- Charging Case
- USB Charging Port
- Charge Case Indicator

3. After about 15 seconds, the earphone enters the pairing mode, a voice prompt "pairing" will follow, and the indicator alternately flashes in red and blue.

4. At this time, please find the Bluetooth name "HO-Holy Free L" or "HO-Holy Free R" in the Bluetooth list of the device. Click to connect. After "pairing" will follow from the right earphone (main earphone).

4. At this time, please find the Bluetooth name "HO-Holy Free R" in the Bluetooth list of the device. Click to connect. After the connection is successful, a voice prompt "connected" will follow from the right earphone (main earphone).

3. The left and right earphones automatically enter the search interconnection state. At this time, the blue indicator alternately flashes in red and blue.

4. At this time, please find the Bluetooth name "HO-Holy Free L" in the Bluetooth list of the device. Click to connect. After the connection is successful, a voice prompt "connected" will follow from the right earphone (main earphone).

Note:

- When you don't know which device is connected with the earphones, you can force the earphones to enter the pairing mode. When the earphones are turned off, press and hold the multifunctional control button for 5 seconds, then the earphones will enter the pairing mode and you can reconnect your new device.
- In the pairing mode, the earphones (left and right) will automatically turn off if they has not been successfully connected with Bluetooth device for 5 minutes.

3. If you need to enter the pairing password, please enter "0000".

Reset the Earphones

Reset the earphones can not enter stereo mode, please reset the earphones:

- Delete the pairing name "HO-Holy Free L" or "HO-Holy Free R" in the Bluetooth list of the device and turn off the Bluetooth function on the device.
- The earphones are being charged in the charging case. Press and hold the multifunctional control buttons (left and right at the same time) for 8 seconds, the blue light flashes 3 times and turns off.
- Take the earphones out of the charging case.
- Turn on the Bluetooth function of your device and search for "HO-Holy Free L" and click to connect.
- Reset is successful.

Operation Instructions

Functions	Operation instructions
Turn on manually	Press and hold the multifunctional control button for 1.5s until the blue light is on for 1s.
Turn off manually	Long press the multifunctional control button for 8s until the red light is on for 2s.
Play/pause	Double-click the multifunctional control button (L/R)
Previous	Press and hold the multifunctional control button (L) for 2s and then release

Next	Press and hold the multifunctional control button (R) for 2s and then release
Answer/hang up a call	Double-click the multifunctional control button (L/R)
Reject a call	Long press the multifunctional control button (L/R) for 2s and then release
Keep the current call and answer a new call	Double-click the multifunctional control button (L/R)
Switch between a reserved call and an ongoing call	Long press the multifunctional control button (L/R) for 2s and then release
Activate Siri (for iOS)	Triple-click the multifunctional control button (L/R)

LED Indicators

The different working status of the earphones and the charging case.

Status	Indicators
Turn on	Blue light is always on for 1s then turns off.
Turn off	Red light is always on for 2s then turns off.
Search and interconnect (L and R)	Blue light is flashing quickly
Successful interconnection (L and R)	The indicator (L) turns off and the indicator (R) alternately flashes in red and blue
Pairing status	The indicator alternately flashes in red and blue

Earphones are being charged	Red light is always on
Earphones are fully charged	Blue light is always on for 1 minute then turns off
The earphones are placed in the charging case and they are not fully charged	Blue light on the charging case is always on
The earphones are placed in the charging case and they are fully charged	Blue light on the charging case turns off
Low battery for the charging case	Blue light on the charging case flashes
The charging case is always on	Red light on the charging case is always on

The charging is fully charged

Red light on the charging case turns off

Product Parameters

Technology	BT5.0, HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Working distance	10M
Horn size (full frequency)	6mm
Frequency response	20Hz-20KHz
Working time	3-4 hours(Varies by volume level and audio content)
Charging time	About 1.5 hours
Earphone battery capacity	50mAh

AFTER-SALE SERVICE

Our customer service is friendly and hassle-free, please contact us if you need our help as following:

- Technical Support
- Package is Not in Perfect Condition.
- Orders beyond the deadline of the Amazon Return Window are also accepted.

Email: support@yogtec.com

Manual Download 01

Q & A 01

English Version 02

Deutsch Version 13

日本語版 26

Version Française 36

Versione Italiana 36

Versión Española 36



Thank you for choosing the HO-Holy Free wireless earphones. Please read this manual carefully and use it for further reference.

Package List:

- HO-Holy Free Wireless Earphones X1
- Charging Case X1
- USB Cable X1
- User Manual X1
- Ear Tips X6

Product Diagram:

Wearing

- Identify the left and right ears; Route and find the most comfortable position.

Mono Mode

- Place turn off other nearby Bluetooth devices before pairing and make sure that the distance between earphones and the Bluetooth device that needs to be paired is within 10 meters.
- Take out the L or R earphone that you want to use from the charging case and then a voice prompt "Power on" will follow, and the blue indicator lights up for 1 second then turns off.

Usage Instructions

- Multifunctional Touch-Taste
- LED-Anzeige
- Ladekontakt
- Mikrofon
- Ladebox
- Ladebox
- USB-Ladeanschluss
- Ladeboxanzeige

Gebrauchsanweisung

Tragen

- Identifizieren Sie den linken und rechten Kopfhörer.
- Drehen und die bequemste Position finden.

Einzelner Kopfhörer-Modus

- Bitte schalten Sie vor dem Kopplern andere Bluetooth-Geräte in der Nähe aus und stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem zu kopplenden Bluetooth-Gerät innerhalb von 10 Metern liegt.

3. Nehmen Sie den L- oder R- Kopfhörer aus der Ladebox und nehmen Sie die Kopfhörer aus diesem Zeitpunkt wird der Kopfhörer von einem „Power-On“ Ton begleitet, und die Anzeige leuchtet für 1 Sekunde.

3. Nach etwa 15 Sekunden wechselt der Kopfhörer in den Kopplungsmodus, der Kopfhörer wird von einem „pairing“ Ton begleitet, und die Anzeige blinkt rot und blau.

4. In diesem Zeitpunkt finden Sie den Bluetooth-Namen „HO-Holy Free L“ oder „HO-Holy Free R“ in der Bluetooth-Liste des Gerätes. Klicken Sie zur Kopplung. Nach erfolgreicher Kopplung wird der Kopfhörer von „connected“ Ton begleitet.

2. Wenn die Ladebox genügend Strom hat, öffnen Sie die Ladebox und nehmen Sie die Kopfhörer aus diesem Zeitpunkt wird der Kopfhörer von einem „Power-On“ Ton begleitet, und die Anzeige leuchtet für 1 Sekunde.

3. Die linke und rechte Kopfhörer geht automatisch in den Kopplungsmodus, der Kopfhörer wird von einem „pairing“ Ton begleitet, und die Anzeige blinkt rot und blau.

4. In diesem Zeitpunkt finden Sie den Bluetooth-Namen „HO-Holy Free L“ oder „HO-Holy Free R“ in der Bluetooth-Liste des Gerätes. Klicken Sie zur Kopplung. Nach erfolgreicher Kopplung wird der Kopfhörer von „connected“ Ton begleitet.

2. Wenn die Ladebox genügend Strom hat, öffnen Sie die Ladebox und nehmen Sie die Kopfhörer aus diesem Zeitpunkt wird der Kopfhörer von einem „Power-On“ Ton begleitet, und die Anzeige leuchtet für 1 Sekunde.

3. Die linke und rechte Kopfhörer geht automatisch in den Kopplungsmodus, der Kopfhörer wird von einem „pairing“ Ton begleitet, und die Anzeige blinkt rot und blau.

4. In diesem Zeitpunkt finden Sie den Bluetooth-Namen „HO-Holy Free L“ oder „HO-Holy Free R“ in der Bluetooth-Liste des Gerätes. Klicken Sie zur Kopplung. Nach erfolgreicher Kopplung wird der Kopfhörer von „connected“ Ton begleitet.

Hinweise:

- Wenn Sie nicht wissen, an welches Gerät Kopfhörer angeschlossen sind, können Sie die Kopfhörer zwingen, in den Kopplungsmodus zu wechseln. Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, und die Kopfhörer wechseln in den Kopplungsmodus, und das neue Gerät kann wieder angeschlossen werden.
- Im Kopplungsmodus schaltet sich die Kopfhörer über linken und rechten Kopfhörer automatisch ab, wenn es 5 Minuten lang nicht erfolgreich mit dem Gerät gekoppelt war.
- Wenn Sie das Kopplungspasswort eingeben müssen, geben Sie „0000“ ein.

Reset

Wenn die Kopfhörer nicht in den Stereo-Modus wechseln, setzen Sie die Kopfhörer zurück:

- Löschen Sie den Kopplungsnamen „HO-Holy Free L“ oder „HO-Holy Free R“ in der Bluetooth-Liste des Geräts und schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät aus.

2. Wenn sich der Kopfhörer in der Ladebox befindet und sich im Ladezustand befindet, drücken Sie die linke und rechte MFB-Taste des Kopfhörers gleichzeitig für 8 Sekunden, und die blaue Anzeige blinkt dreimal und erlischt.

3. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox.

4. Öffnen Sie das Bluetooth-Gerät und suchen Sie nach „HO-Holy Free L“ und klicken Sie zur Kopplung.

5. Der Reset ist erfolgreich.

Wiedergabe / Pause

Doppeldrücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste des linken/rechten Kopfhörers.

Vorheriges

Halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste auf dem linken/rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie es dann los.

Nächstes

Halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste auf dem rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie es dann los.

Antworten/ Ausgehen

Doppeldrücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste des linken/rechten Kopfhörers.

Ablehnen

Drücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste 2 Sek. des linken/rechten Kopfhörers lange und lassen Sie sie los.

Den aktuellen Anruf beenden und den neuen Anruf antworten

Doppeldrücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste des linken/rechten Kopfhörers.

Umschalten zwischen einem gehaltenen Anruf und einem laufenden Anruf

Drücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste 2 Sek. des linken/rechten Kopfhörers lange und lassen Sie sie los.

Siri Aktivieren (für iOS)

Drücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste dreimal des linken/rechten Kopfhörers.

LED-Anzeige

Die verschiedenen Zustände der LED-Anzeigen stellen die unterschiedlichen Betriebszustände von Kopfhörer und Ladebox dar

Zustand	Anzeige
Einschalten	Die blaue Anzeige leuchtet für 1 Sekunde und erlischt.
Ausschalten	Die rote Anzeige leuchtet für 2 Sekunden und erlischt.
Suche nach Kopplungen zwischen linkem und rechtem Kopfhörer	Die blaue Anzeige blinkt.
Die linke und rechte Kopfhörer ist erfolgreich miteinander gekoppelt.	Die Anzeige für linken Kopfhörer erlischt, und die rote und blaue Anzeige für rechten Kopfhörer blinkt abwechselnd.

Kopplungsstatus

Die rote und blaue Anzeige blinkt abwechselnd

Aufladen der Kopfhörer

Die rote Anzeige leuchtet immer.

Vollständig Aufladen der Ladebox

Die blaue Anzeige leuchtet für 1 Minute und erlischt.

Die Kopfhörer in der Ladebox und die Kopfhörer sind nicht vollständig aufgeladen.

Die Ladeboxanzeige leuchtet immer blau.

Die Kopfhörer befinden sich in der Ladebox und die Kopfhörer ist vollständig aufgeladen.

Die blaue Ladeboxanzeige erlischt.

Ladebox mit niedrigem Strom

Die blaue Anzeige blinkt.

Aufladen der Ladebox

Die rote Anzeige blinkt.

Vollständig Aufladen der Ladebox

Die rote Anzeige erlischt.

Produkt Parameter

Technologie	BT5.0, HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Arbeitsabstand	10M
Horngröße (volle Frequenz)	6mm
Frequenzgang	20Hz-20KHz
Betriebsstunden	3-4 Stunden(je nach Lautstärke und Audioinhalt.)

Ladezeit der Kopfhörer

ca. 1,5 Stunden

Akkukapazität der Kopfhörer

50mAh

Produktgewicht (einzelne)

0,18 oz / 5,2 g

Akkukapazität der Ladebox

360mAh

Ladezeit der Ladebox

ca. 2 Stunden

Die Anzahl der Aufladungen der Ladebox für die Kopfhörer

2-3 mal

AFTER-SALES-SERVICE

Unser Kundenservice ist freundlich und reibungslos, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie unsere Hilfe brauchen wie folgt:

- Technischer Support
- Das Paket ist nicht in perfektem Zustand
- Bestellungen außerhalb der Rückgabefrist von Amazon werden ebenfalls akzeptiert

E-Mail: support@yogtec.com

Manual Download 01

Q & A 01

English Version 02

Deutsch Version 13

日本語版 26

Version Française 36

Versione Italiana 36

Versión Española 36



Thank you for choosing the HO-Holy Free wireless earphones. Please read this manual carefully and use it for further reference.

Package List:

- HO-Holy Free Wireless Earphones X1
- Charging Case X1
- USB Cable X1
- User Manual X1
- Ear Tips X6

Product Diagram:

Wearing

- Identify the left and right ears; Route and find the most comfortable position.

Mono Mode

- Place turn off other nearby Bluetooth devices before pairing and make sure that the distance between earphones and the Bluetooth device that needs to be paired is within 10 meters.
- Take out the L or R earphone that you want to use from the charging case and then a voice prompt "Power on" will follow, and the blue indicator lights up for 1 second then turns off.

Usage Instructions

- Multifunctional Touch-Taste
- LED-Anzeige
- Ladekontakt
- Mikrofon
- Ladebox
- Ladebox
- USB-Ladeanschluss
- Ladeboxanzeige

Gebrauchsanweisung

Tragen

- Identifizieren Sie den linken und rechten Kopfhörer.
- Drehen und die bequemste Position finden.

Einzelner Kopfhörer-Modus

- Bitte schalten Sie vor dem Kopplern andere Bluetooth-Geräte in der Nähe aus und stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem zu kopplenden Bluetooth-Gerät innerhalb von 10 Metern liegt.

3. Nehmen Sie den L- oder R- Kopfhörer aus der Ladebox und nehmen Sie die Kopfhörer aus diesem Zeitpunkt wird der Kopfhörer von einem „Power-On“ Ton begleitet, und die Anzeige leuchtet für 1 Sekunde.

3. Nach etwa 15 Sekunden wechselt der Kopfhörer in den Kopplungsmodus, der Kopfhörer wird von einem „pairing“ Ton begleitet, und die Anzeige blinkt rot und blau.

4. In diesem Zeitpunkt finden Sie den Bluetooth-Namen „HO-Holy Free L“ oder „HO-Holy Free R“ in der Bluetooth-Liste des Gerätes. Klicken Sie zur Kopplung. Nach erfolgreicher Kopplung wird der Kopfhörer von „connected“ Ton begleitet.

2. Wenn die Ladebox genügend Strom hat, öffnen Sie die Ladebox und nehmen Sie die Kopfhörer aus diesem Zeitpunkt wird der Kopfhörer von einem „Power-On“ Ton begleitet, und die Anzeige leuchtet für 1 Sekunde.

3. Die linke und rechte Kopfhörer geht automatisch in den Kopplungsmodus, der Kopfhörer wird von einem „pairing“ Ton begleitet, und die Anzeige blinkt rot und blau.

4. In diesem Zeitpunkt finden Sie den Bluetooth-Namen „HO-Holy Free L“ oder „HO-Holy Free R“ in der Bluetooth-Liste des Gerätes. Klicken Sie zur Kopplung. Nach erfolgreicher Kopplung wird der Kopfhörer von „connected“ Ton begleitet.

Hinweise:

- Wenn Sie nicht wissen, an welches Gerät Kopfhörer angeschlossen sind, können Sie die Kopfhörer zwingen, in den Kopplungsmodus zu wechseln. Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, und die Kopfhörer wechseln in den Kopplungsmodus, und das neue Gerät kann wieder angeschlossen werden.
- Im Kopplungsmodus schaltet sich die Kopfhörer über linken und rechten Kopfhörer automatisch ab, wenn es 5 Minuten lang nicht erfolgreich mit dem Gerät gekoppelt war.
- Wenn Sie das Kopplungspasswort eingeben müssen, geben Sie „0000“ ein.

Reset

Wenn die Kopfhörer nicht in den Stereo-Modus wechseln, setzen Sie die Kopfhörer zurück:

- Löschen Sie den Kopplungsnamen „HO-Holy Free L“ oder „HO-Holy Free R“ in der Bluetooth-Liste des Geräts und schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät aus.

2. Wenn sich der Kopfhörer in der Ladebox befindet und sich im Ladezustand befindet, drücken Sie die linke und rechte MFB-Taste des Kopfhörers gleichzeitig für 8 Sekunden, und die blaue Anzeige blinkt dreimal und erlischt.

3. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox.

4. Öffnen Sie das Bluetooth-Gerät und suchen Sie nach „HO-Holy Free L“ und klicken Sie zur Kopplung.

5. Der Reset ist erfolgreich.

Wiedergabe / Pause

Doppeldrücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste des linken/rechten Kopfhörers.

Vorheriges

Halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste auf dem linken/rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie es dann los.

Nächstes

Halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste auf dem rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie es dann los.

Antworten/ Ausgehen

Doppeldrücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste des linken/rechten Kopfhörers.

Ablehnen

Drücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste 2 Sek. des linken/rechten Kopfhörers lange und lassen Sie sie los.

Den aktuellen Anruf beenden und den neuen Anruf antworten

Doppeldrücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste des linken/rechten Kopfhörers.

Umschalten zwischen einem gehaltenen Anruf und einem laufenden Anruf

Drücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste 2 Sek. des linken/rechten Kopfhörers lange und lassen Sie sie los.

Siri Aktivieren (für iOS)

Drücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste dreimal des linken/rechten Kopfhörers.

LED-Anzeige

Die verschiedenen Zustände der LED-Anzeigen stellen die unterschiedlichen Betriebszustände von Kopfhörer und Ladebox dar

Zustand	Anzeige
Einschalten	Die blaue Anzeige leuchtet für 1 Sekunde und erlischt.
Ausschalten	Die rote Anzeige leuchtet für 2 Sekunden und erlischt.
Suche nach Kopplungen zwischen linkem und rechtem Kopfhörer	Die blaue Anzeige blinkt.
Die linke und rechte Kopfhörer ist erfolgreich miteinander gekoppelt.	Die Anzeige für linken Kopfhörer erlischt, und die rote und blaue Anzeige für rechten Kopfhörer blinkt abwechselnd.

Kopplungsstatus

Die rote und blaue Anzeige blinkt abwechselnd

Aufladen der Kopfhörer

Die rote Anzeige leuchtet immer.

Vollständig Aufladen der Ladebox

Die blaue Anzeige leuchtet für 1 Minute und erlischt.

Die Kopfhörer in der Ladebox und die Kopfhörer sind nicht vollständig aufgeladen.

Die Ladeboxanzeige leuchtet immer blau.

Die Kopfhörer befinden sich in der Ladebox und die Kopfhörer ist vollständig aufgeladen.

Die blaue Ladeboxanzeige erlischt.

Ladebox mit niedrigem Strom

Die blaue Anzeige blinkt.

Aufladen der Ladebox

Die rote Anzeige blinkt.

Vollständig Aufladen der Ladebox

Die rote Anzeige erlischt.

Produkt Parameter

Technologie	BT5.0, HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Arbeitsabstand	10M
Horngröße (volle Frequenz)	6mm
Frequenzgang	20Hz-20KHz
Betriebsstunden	3-4 Stunden(je nach Lautstärke und Audioinhalt.)

Ladezeit der Kopfhörer

ca. 1,5 Stunden

Akkukapazität der Kopfhörer

50mAh

Produktgewicht (einzelne)

0,18 oz / 5,2 g

Akkukapazität der Ladebox

360mAh

Ladezeit der Ladebox

ca. 2 Stunden

Die Anzahl der Aufladungen der Ladebox für die Kopfhörer

2-3 mal

AFTER-SALES-SERVICE

Unser Kundenservice ist freundlich und reibungslos, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie unsere Hilfe brauchen wie folgt:

- Technischer Support
- Das Paket ist nicht in perfektem Zustand
- Bestellungen außerhalb der Rückgabefrist von Amazon werden ebenfalls akzeptiert

E-Mail: support@yogtec.com

Manual Download 01

Q & A 01

English Version 02

Deutsch Version 13

日本語版 26

Version Française 36

Versione Italiana 36

Versión Española 36



Thank you for choosing the HO-Holy Free wireless earphones. Please read this manual carefully and use it for further reference.

Package List:

- HO-Holy Free Wireless Earphones X1
- Charging Case X1
- USB Cable X1
- User Manual X1
- Ear Tips X6

Product Diagram:

Wearing

- Identify the left and right ears; Route and find the most comfortable position.

Mono Mode

- Place turn off other nearby Bluetooth devices before pairing and make sure that the distance between earphones and the Bluetooth device that needs to be paired is within 10 meters.
- Take out the L or R earphone that you want to use from the charging case and then a voice prompt "Power on" will follow, and the blue indicator lights up for 1 second then turns off.

Usage Instructions

- Multifunctional Touch-Taste
- LED-Anzeige
- Ladekontakt
- Mikrofon
- Ladebox
- Ladebox
- USB-Ladeanschluss
- Ladeboxanzeige

Gebrauchsanweisung

Tragen

- Identifizieren Sie den linken und rechten Kopfhörer.
- Drehen und die bequemste Position finden.

Einzelner Kopfhörer-Modus

- Bitte schalten Sie vor dem Kopplern andere Bluetooth-Geräte in der Nähe aus und stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem zu kopplenden Bluetooth-Gerät innerhalb von 10 Metern liegt.

3. Nehmen Sie den L- oder R- Kopfhörer aus der Ladebox und nehmen Sie die Kopfhörer aus diesem Zeitpunkt wird der Kopfhörer von einem „Power-On“ Ton begleitet, und die Anzeige leuchtet für 1 Sekunde.

3. Nach etwa 15 Sekunden wechselt der Kopfhörer in den Kopplungsmodus, der Kopfhörer wird von einem „pairing“ Ton begleitet, und die Anzeige blinkt rot und blau.

4. In diesem Zeitpunkt finden Sie den Bluetooth-Namen „HO-Holy Free L“ oder „HO-Holy Free R“ in der Bluetooth-Liste des Gerätes. Klicken Sie zur Kopplung. Nach erfolgreicher Kopplung wird der Kopfhörer von „connected“ Ton begleitet.

2. Wenn die Ladebox genügend Strom hat, öffnen Sie die Ladebox und nehmen Sie die Kopfhörer aus diesem Zeitpunkt wird der Kopfhörer von einem „Power-On“ Ton begleitet, und die Anzeige leuchtet für 1 Sekunde.

3. Die linke und rechte Kopfhörer geht automatisch in den Kopplungsmodus, der Kopfhörer wird von einem „pairing“ Ton begleitet, und die Anzeige blinkt rot und blau.

4. In diesem Zeitpunkt finden Sie den Bluetooth-Namen „HO-Holy Free L“ oder „HO-Holy Free R“ in der Bluetooth-Liste des Gerätes. Klicken Sie zur Kopplung. Nach erfolgreicher Kopplung wird der Kopfhörer von „connected“ Ton begleitet.

Hinweise:

- Wenn Sie nicht wissen, an welches Gerät Kopfhörer angeschlossen sind, können Sie die Kopfhörer zwingen, in den Kopplungsmodus zu wechseln. Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, und die Kopfhörer wechseln in den Kopplungsmodus, und das neue Gerät kann wieder angeschlossen werden.
- Im Kopplungsmodus schaltet sich die Kopfhörer über linken und rechten Kopfhörer automatisch ab, wenn es 5 Minuten lang nicht erfolgreich mit dem Gerät gekoppelt war.
- Wenn Sie das Kopplungspasswort eingeben müssen, geben Sie „0000“ ein.

Reset

Wenn die Kopfhörer nicht in den Stereo-Modus wechseln, setzen Sie die Kopfhörer zurück:

- Löschen Sie den Kopplungsnamen „HO-Holy Free L“ oder „HO-Holy Free R“ in der Bluetooth-Liste des Geräts und schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät aus.

2. Wenn sich der Kopfhörer in der Ladebox befindet und sich im Ladezustand befindet, drücken Sie die linke und rechte MFB-Taste des Kopfhörers gleichzeitig für 8 Sekunden, und die blaue Anzeige blinkt dreimal und erlischt.

3. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox.

4. Öffnen Sie das Bluetooth-Gerät und suchen Sie nach „HO-Holy Free L“ und klicken Sie zur Kopplung.

5. Der Reset ist erfolgreich.

Wiedergabe / Pause

Doppeldrücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste des linken/rechten Kopfhörers.

Vorheriges

Halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste auf dem linken/rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie es dann los.

Nächstes

Halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste auf dem rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie es dann los.

Antworten/ Ausgehen

Doppeldrücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste des linken/rechten Kopfhörers.

Ablehnen

Drücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste 2 Sek. des linken/rechten Kopfhörers lange und lassen Sie sie los.

Den aktuellen Anruf beenden und den neuen Anruf antworten

Doppeldrücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste des linken/rechten Kopfhörers.

Umschalten zwischen einem gehaltenen Anruf und einem laufenden Anruf

Drücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste 2 Sek. des linken/rechten Kopfhörers lange und lassen Sie sie los.

Siri Aktivieren (für iOS)

Drücken Sie die Multifunktions-Touch-Taste dreimal des linken/rechten Kopfhörers.

LED-Anzeige

Die verschiedenen Zustände der LED-Anzeigen stellen die unterschiedlichen Betriebszustände von Kopfhörer und Ladebox dar

Zustand	Anzeige
Einschalten	Die blaue Anzeige leuchtet für 1 Sekunde und erlischt.
Ausschalten	Die rote Anzeige leuchtet für 2 Sekunden und erlischt.
Suche nach Kopplungen zwischen linkem und rechtem Kopfhörer	Die blaue Anzeige blinkt.
Die linke und rechte Kopfhörer ist erfolgreich miteinander gekoppelt.	Die Anzeige für linken Kopfhörer erlischt, und die rote und blaue Anzeige für rechten Kopfhörer blinkt abwechselnd.

Kopplungsstatus

Die rote und blaue Anzeige blinkt abwechselnd

Aufladen der Kopfhörer

Die rote Anzeige leuchtet immer.

Vollständig Aufladen der Ladebox

Die blaue Anzeige leuchtet für 1 Minute und erlischt.

Die Kopfhörer in der Ladebox und die Kopfhörer sind nicht vollständig aufgeladen.

Die Ladeboxanzeige leuchtet immer blau.

Die Kopfhörer befinden sich in der Ladebox und die Kopfhörer ist vollständig aufgeladen.

Die blaue Ladeboxanzeige erlischt.

Ladebox mit niedrigem Strom

Die blaue Anzeige blinkt.

Aufladen der Ladebox

Die rote Anzeige blinkt.

Vollständig Aufladen der Ladebox

Die rote Anzeige erlischt.

Produkt Parameter

FCC WARNING:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter