


SuperEQ by OneOdio

Wireless Gaming Headset
ワイヤレスゲーミングヘッドセット
无线游戏耳机

G19BT




User Manual

Contents

English	1
日本語	4
中文	7
Deutsch	10
Français	13
Italiano	16
Español	19
Русский	22
Português	25

Package List




- ① G19BT Wireless Headset x1
- ② Type-C to USB Adapter x1
- ③ Typ-C Transmitter x1
- ④ Typ-C Charging Cable x1
- ⑤ Type-C To 3.5mm Audio Cable x1
- ⑥ User Manual x1

Technical Parameters

Product Model: G19BT
 Speaker Sensitivity: $126 \pm 3\text{dB}$ at 1kHz
 Impedance: $18\Omega \pm 15\%$
 Frequency Range: 20Hz ~ 20kHz
 Microphone Sensitivity: $-42 \pm 3\text{dB}$
 Bluetooth Version: V5.4
 Battery Capacity: 700mAh
 Bluetooth Distance: 10m/33ft

Play Time: 35 hours
 Charging Time: about 2.5 hours
 Charging Port: Type-C
 Input Voltage: DC 5V $\overline{=}$ 1A
 Product Size (Length*Width*Height):
 182*175*77.5mm
 Total Weight: about 169g

■ Product Features



- ① Indicator Light
- ② Power Button: Power on/off/play/pause/answer/hang up/reject call/
microphone power key/activate the voice assistant
- ③ Volume Up Key: Volume up
- ④ Volume Down Key: Volume down
- ⑤ Mode Switch Key: Mode switch (Bluetooth/2.4G); game mode/
music mode switch; LED lighting effect control
- ⑥ Type-C Charging Port + Audio Interface
- ⑦ Microphone
- ⑧ LED Lighting

Indicator Light Description: While charging, the red light is constantly on; when fully charged, the blue light is constantly on.

■ Operation Guide

Power Button 	
Power On	Press and hold for 3 seconds
Power Off	Press and hold for 3 seconds
Play/Pause/Answer/Hang Up	Single-click
To reject a call	Press and hold for about 1 seconds during an incoming call
Activate the Voice Assistant	Triple-click

Volume Up Key 	
Volume Up	Single-click
Continuously Increase Volume	Long Press
Next Track	Double-click


Volume Down Key 	
Volume Down	Single-click
Continuously Decrease Volume	Long Press
Previous Track	Double-click

M Key 	
LED Light Control	Single-click to Switch Light Modes
Game Mode/Music Mode Switch	Double-click
Switch to 2.4G Mode	Long Press for 3 Seconds
Bluetooth Mode	Long Press for 3 Seconds

Note:
Force Disconnect/Pairing: Long press both volume up and volume down keys for 2 seconds.

JP

同梱品リスト




- ① G19BT ワイヤレスヘッドセット x1
- ② Type-C - USBアダプター x1
- ③ Type-Cトランスミッター x1
- ④ Type-C 充電ケーブル x1
- ⑤ Type-C - 3.5mm オーディオケーブル x1
- ⑥ 製品取り扱い説明書 x1

技術上のパラメータ

製品モデル: G19BT
 スピーカー感度: 126 ±3dB/1kHz
 インピーダンス: 18Ω ±15
 周波数範囲: 20Hz ~ 20kHz
 マイク感度: -42 ±3dB
 ブルートウースのバージョン: V5.4
 バッテリー容量: 700mAh
 ブルートウースの通信距離: 10メートル/ 33フィート

再生時間: 35時間
 充電時間: 約2.5時間
 充電ポート: タイプC
 入力電圧: DC 5V 1A
 製品サイズ(長さ*幅*高さ):
 182 * 175 * 77.5ミリメートル
 総重量: 約169g

製品仕様



- ① インジケータライト
- ② 電源ボタン:電源オン/オフ/再生/一時停止/応答/通話終了/通話拒否/
マイク電源キー/音声アシスタントの起動
- ③ 音量アップキー:音量アップ
- ④ 音量ダウンキー:音量ダウン
- ⑤ モード変更キー:モードスイッチ(Bluetooth/2.4G);ゲームモード/音楽モード変更;
LED照明効果コントロール
- ⑥ Type-C充電ポート+オーディオインターフェース
- ⑦ マイク
- ⑧ LEDライト

インジケータライトの説明: 充電中は赤色ライトが常時点灯、充電完了時は青色ライトが常時点灯。

■ ユーザーガイド

電源ボタン 	
電源オン	スイッチオン 3秒長押し
電源を切る	スイッチオフ 3秒長押し
再生/一時停止/応答/切断	クリック
着信を拒否する	着信中、約1秒間押し続けます。
音声アシスタントの起動	トリプルクリック

音量アップキー 	
音量アップ	シングルクリック
連続音量アップ	長押し
次の曲へ	ダブルクリック


音量ダウンキー 	
音量ダウン	シングルクリック
音量を下げ続ける	長押し
前の曲へ	ダブルクリック

Mキー 	
LEDライトコントロール	シングルクリックでライトモード切替
ゲームモード/音楽モード変更	ダブルクリック
2.4Gモードへ変更	3秒間長押し
Bluetoothモード	3秒間長押し

注意:
強制切断/ペアリング: 音量アップキーと音量ダウンキーを同時に2秒間長押ししてください。

CN

附件清单




- ① G19BT无线耳机 x1
- ② Type-C转USB适配器 x1
- ③ Type-C发射器 x1
- ④ Type-C充电线 x1
- ⑤ Type-C转3.5mm音频线 x1
- ⑥ 用户手册 x1

技术参数

产品型号: G19BT
扬声器灵敏度: $126 \pm 3\text{dB}$ at 1kHz
阻抗: $18\Omega \pm 15\%$
频率范围: 20Hz ~ 20kHz
麦克风灵敏度: $-42 \pm 3\text{dB}$
蓝牙版本: V5.4
蓝牙距离: 10m/33ft

电池容量: 700mAh
播放时长: 35小时
充电时间: 约2.5小时
充电端口: USB Type-C
输入电压: DC 5V $\leq$ 1A
产品尺寸(长*宽*高): 182*175*77.5mm
重量: 约169克

■ 产品功能



- ① 指示灯
- ② 电源键: 开机/关机/播放/暂停/接听/挂断/来电拒接/麦克风开关键/唤醒语音助手
- ③ 音量加键: 加大音量
- ④ 音量减键: 减小音量
- ⑤ 模式键: 蓝牙/2.4G模式切换; 游戏模式/音乐模式切换; LED灯效控制
- ⑥ Type-C充电口+音频接口
- ⑦ 麦克风
- ⑧ LED灯效

指示灯说明: 充电中, 红灯常亮; 充满电, 蓝灯常亮。

■ 操作指南

电源键 	
开机	长按3秒
关机	长按3秒
播放/暂停/接听/挂断	单击
来电拒接	来电时长按约1秒
唤醒语音助手	三击

音量加键 	
加大音量	单击
持续加大音量	长按
下一曲	双击


音量减键 	
减小音量	单击
持续减小音量	长按
上一曲	双击

M键 	
LED灯控制	单击控制灯光模式切换
游戏模式/音乐模式切换	双击
切换2.4G模式	长按3秒切换模式
蓝牙模式	长按3秒切换模式

注意：
强制断开连接/配对，同时长按音量加键和音量减键2秒。

DE

Paketliste




- ① G19BT Drahtlose Kopfhörer x1
- ② USB-C-Adapter x1
- ③ Typ-C Transmitter x1
- ④ Typ-C Ladekabel x1
- ⑤ Typ-C auf 3,5mm Audiokabel x1
- ⑥ Benutzerhandbuch x1

Technische Parameter

Produktmodell: G19BT
Lautsprecher-Empfindlichkeit:
 $126 \pm 3\text{dB}$ bei 1kHz
Impedanz: $18\Omega \pm 15\%$
Frequenzbereich: 20Hz ~ 20kHz
Mikrofon-Empfindlichkeit: $-42 \pm 3\text{dB}$
Bluetooth-Version: V5.4
Batteriekapazität: 700mAh
Bluetooth-Reichweite: 10m

Spielzeit: 35 Stunden
Ladezeit: ca. 2.5 Stunden
Ladeanschluss: Typ C
Eingangsspannung: DC 5V $\Rightarrow$ 1A
Produktgröße (Länge*Breite*Höhe):
128*175*77.5mm
Gesamtgewicht: ca. 169g

■ Produktmerkmale



- ① Kontrollleuchte
- ② Einschalttaste: Ein/Aus/Abspielen/Pause/Antworten/Auflegen/Anruf ablehnen/
Mikrofon-Ein-/Aus-Taste/Aktivieren des Sprachassistenten
- ③ Lauter-Taste: Lautstärke erhöhen
- ④ Leiser-Taste: Lautstärke verringern
- ⑤ Modus-Schalttaste: Moduswechsel (Bluetooth/2.4G); Spiele-Modus/
Musikmodus; LED-Lichteffektsteuerung
- ⑥ Typ C-Ladeanschluss + Audioschnittstelle
- ⑦ Mikrofon
- ⑧ LED-Licht

Anzeigeleuchtenbeschreibung: Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht konstant; bei vollständiger Aufladung leuchtet das blaue Licht konstant.

Benutzerhandbuch

Einschalttaste 	
Einschalten	Drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten
Ausschalten	Drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten
Abspielen/Pause/Antworten/Auflegen	Einfacher Klick
Eingehenden Anruf abweisen	Drücken und halten Sie die MFB während eines eingehenden Anrufes etwa 1 Sekunden
Aktivieren des Sprachassistenten	Dreifach-Klick

Lauter-Taste 	
Lautstärke erhöhen	Einfach-Klick
Lautstärke kontinuierlich erhöhen	Langes Drücken
Nächster Titel	Doppel-Klick


Leiser-Taste 	
Lautstärke verringern	Einfach-Klick
Lautstärke kontinuierlich verringern	Langes Drücken
Vorheriger Titel	Doppel-Klick

M-Taste 	
LED-Lichtsteuerung	Einfach-Klick zum Umschalten der Beleuchtungs-Modi
Spiele-Modus/Musikmodus-Taste	Doppel-Klick
Umschalten zwischen 2.4G	3 Sekunden lang gedrückt halten
Bluetooth-Modus	3 Sekunden lang gedrückt halten

Hinweis:
Trennung/Kopplung erzwingen: Halten Sie die Lauter- und Leiser-Tasten für 2 Sekunden gedrückt.

FR

Contenu de la boîte




- ① G19BT Casque sans fil x1
- ② Adaptateur Type-C vers USB x1
- ③ Typ-C Émetteur x1
- ④ Typ-C Câble de charge x1
- ⑤ Câble audio Type-C vers 3,5 mm x1
- ⑥ Manuel de l'utilisateur x1

Paramètres Techniques

Modèle du produit : G19BT
Sensibilité des haut-parleurs :
 $126 \pm 3 \text{ dB}$ à 1 kHz
Impédance : $18 \Omega \pm 15 \%$
Gamme de fréquences : 20 Hz à 20 kHz
Sensibilité du microphone : $-42 \pm 3 \text{ dB}$
Version Bluetooth : V5.4
Capacité de la batterie : 700 mAh
Portée Bluetooth : 10 m

Autonomie en lecture : 35 heures
Temps de charge : environ 2.5 heures
Port de charge : Type-C
Tension d'entrée : 5 V CC $\equiv$ 1 A
Dimensions du produit
(longueur * largeur * hauteur):
182 * 175 * 77.5mm
Poids total : environ 169 g

■ Caractéristiques du produit



- ① Voyant lumineux
- ② Bouton d'alimentation : Marche/arrêt/lecture/pause/répondre/raccrocher/rejeter l'appel/touche de mise en marche du microphone/activer l'assistant vocal
- ③ Touche d'augmentation du volume : Augmenter le volume
- ④ Touche de diminution du volume : Diminuer le volume
- ⑤ Touche de changement de mode : Changer de mode (Bluetooth/2,4 GHz) ; mode jeu/mode musique ; contrôle des effets lumineux LED
- ⑥ Port de charge Type-C + interface audio
- ⑦ Microphone
- ⑧ Effet lumineux LED

Description du voyant lumineux: Pendant la charge, le voyant rouge reste constamment allumé ; une fois la charge terminée, le voyant bleu reste constamment allumé.

■ Guide de l'utilisateur

Bouton d'alimentation 	
Mise sous tension	Maintenir enfoncé pendant 3 secondes
Mise hors tension	Maintenir enfoncé pendant 3 secondes
Pause/Répondre/Raccrocher	Cliquer
Rejeter l'appel	Maintenir enfoncé pendant environ 1 seconde pendant un appel entrant
Activer l'assistant vocal	Triple clic

Touche d'augmentation du volume 	
Augmenter le volume	Simple clic
Augmenter le volume de façon continue	Pression longue
Piste suivante	Double clic


Touche de diminution du volume 	
Diminuer le volume	Simple clic
Diminuer le volume de façon continue	Pression longue
Piste précédente	Double clic

Touche M 	
Contrôle de l'éclairage LED	Simple clic pour changer de mode d'éclairage
Changer de mode (Bluetooth/2,4 GHz)	Double clic
Passer en mode 2,4 GHz	Pression longue pendant 3 secondes
Mode Bluetooth	Pression longue pendant 3 secondes

Remarque:
Forcer la déconnexion/le couplage : Pression longue simultanée sur les touches d'augmentation et de diminution du volume pendant 2 secondes.

IT

Contenuto della confezione




- ① G19BT Cuffie wireless x1
- ② Adattatore USB tipo-C x1
- ③ Trasmettitore tipo-C x1
- ④ Cavo di ricarica tipo-C x1
- ⑤ Cavo audio da 3,5mm tipo-C x1
- ⑥ Manuale utente x1

Parametri Tecnici

Modello: G19BT
 Sensibilità speaker: $126 \pm 3\text{dB}$ a 1kHz
 Impedenza: $18\Omega \pm 15\%$
 Range di frequenza: 20Hz ~ 20kHz
 Sensibilità microfono: $-42 \pm 3\text{dB}$
 Versione bluetooth: V5.4
 Capacità batteria: 700mAh
 Distanza bluetooth: 10m/33f

Tempo di riproduzione: 35 ore
 Tempo di carica: circa 2.5 ore
 Porta di ricarica: tipo-C
 Tensione in ingresso: DC 5V $\equiv$ 1A
 Dimensioni prodotto
 (Larghezza*Lunghezza*Altezza):
 182*175*77.5mm
 Peso totale: circa 169g

■ Caratteristiche del prodotto



- ① Spia luminosa
- ② Tasto di accensione: Accendi/spegni/play/pausa/rispondi/riaggancia/rifiuta chiamata
- ③ Tasto volume su: Volume su
- ④ Tasto volume giù: Volume giù
- ⑤ Tasto cambio modalità: Cambio modalità (Bluetooth/2.4G); cambio modalità gioco/musica; controllo effetti luminosi LED
- ⑥ Porta di carica tipo-C + interfaccia audio
- ⑦ Microfono
- ⑧ Effetto luce LED

Descrizione della spia luminosa: Quando in carica, la luce rossa è accesa fissa; quando completamente carico, la luce blu è accesa fissa.

Guida utente

Tasto di accensione 	
Accensione	Premere a lungo per 3 secondi
Spegnimento	Tenere premuto per 3 secondi
Play/Pausa/Rispondi/Riaggancia	Singolo click
Rifiuta chiamata	Tieni premuto per circa 1 secondo durante una chiamata in entrata
Attiva assistente vocale	Triplo click

Tasto volume su 	
Volume su	Singolo click
Alzare continuamente volume	Premi a lungo
Prossima traccia	Doppio click


Tasto volume giù 	
Volume giù	Singolo click
Abbassare continuamente volume	Premi a lungo
Traccia precedente	Doppio click

Tasto M 	
Controllo luce LED	Singolo click per cambiare modalità luminose
Cambio modalità (Bluetooth/2.4G)	Doppio click
Passare a modalità 2.4G	Tenere premuto per 3 secondi
Modalità Bluetooth	Tenere premuto per 3 secondi

Nota:
Forzare disconnessione/pairing: Tenere premuti insieme i tasti volume su e volume giù per 2 secondi.

ES

Lista de componentes




- ① 1 G19BT auriculares inalámbricos
- ② 1 adaptador de tipo C a USB
- ③ 1 transmisor de tipo C
- ④ 1 cable de carga de tipo C
- ⑤ 1 cable de audio de tipo C a 3,5 mm
- ⑥ 1 manual de usuario

Parámetros Técnicos

Modelo de producto: G19BT	Tiempo de reproducción: 35 horas
Sensibilidad de auriculares: 126 ± 3 dB a 1 kHz	Tiempo de carga: unas 2.5 horas
Impedancia: $18\Omega \pm 15\%$	Puerto de carga: Tipo C
Rango de frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz	Voltaje de entrada: 5 VCC $\equiv$ 1 A
Sensibilidad del micrófono: -42 ± 3 dB	Tamaño del producto
Versión de Bluetooth: V5.4	(Largo*Ancho*Alto):
Capacidad de batería: 700 mAh	180 x 175 x 77.5 mm
Distancia de Bluetooth: 10 m/33 pies	Peso total: unas 169 g

■ Características del producto



- ① Indicador luminoso
- ② Botón de encendido: encender/apagar/reproducir/pausar/responder/colgar/
rechazar llamada/tecla de encendido del micrófono/activar el asistente de voz
- ③ Tecla de subir volumen: subir volumen
- ④ Tecla de bajar volumen: bajar volumen
- ⑤ Tecla de cambio de modo: cambio de modo (Bluetooth/2.4G);
cambio de modo de juego/modo de música; control del efecto de iluminación LED
- ⑥ Puerto de carga Tipo C + interfaz de audio
- ⑦ Micrófono
- ⑧ Efectos de luz LED

Descripción de la luz indicadora: Durante la carga, la luz roja permanece constantemente encendida; cuando está completamente cargada, la luz azul permanece constantemente encendida.

■ Guía del usuario

Botón de encendido 	
Encender	Mantener pulsado durante 3 segundos
Apagar	Mantener pulsado durante 3 segundos
Reproducir/Pausar/Responder/Colgar	Pulsar
Rechazar llamada	Mantener pulsado durante aproximadamente 1 segundo durante una llamada entrante
Activar el asistente de voz	Triple clic

Tecla de subir volumen 	
Subir volumen	Un clic
Subir continuamente el volumen	Pulsación larga
Pista siguiente	Doble clic


Tecla de bajar volumen 	
Bajar volumen	Un clic
Bajar continuamente el volumen	Pulsación larga
Pista anterior	Doble clic

Tecla M 	
Control de luz LED	Un clic para cambiar de modo de iluminación
Cambio de modo de juego/música	Doble clic
Cambiar al modo 2.4G	Pulsación larga durante 3 segundos
Modo Bluetooth	Pulsación larga durante 3 segundos

Nota:
Forzar desconexión/emparejamiento: Pulsar prolongadamente las teclas de subir y bajar volumen durante 2 segundos.

RU

Комплект поставки




- ① G19BT Беспроводные наушники x1
- ② Адаптер Type-C/USB x1
- ③ Передатчик Type-C x1
- ④ Кабель для зарядки Type-C x1
- ⑤ Аудиокабель Type-C/3,5 мм x1
- ⑥ Инструкция x1

Технические Характеристики

Модель изделия: G19BT
 Чувствительность динамика:
 126 ± 3 дБ при 1 кГц
 Сопротивление: $18 \Omega \pm 15\%$
 Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
 Чувствительность микрофона:
 -42 ± 3 дБ
 Версия Bluetooth: V5.4
 Емкость батареи: 700 мАч
 Рабочий диапазон Bluetooth: 10 м

Время воспроизведения: 35 часов
 Время зарядки: около 2.5 часов
 Разъем для подключения зарядки: Type-C
 Входное напряжение: 5 В $\pm$ 1 А пост. тока
 Размеры изделия (длина*ширина*высота):
 182*175*77.5 мм
 Общий вес: около 169 г

■ Функции устройства



- ① Световой индикатор
- ② Кнопка питания: включение/выключение/воспроизведение/пауза/
принятие вызова/завершение вызова/отклонение вызова/
кнопка включения микрофона/активация голосового ассистента
- ③ Кнопка увеличения громкости: увеличение громкости
- ④ Кнопка уменьшения громкости: уменьшение громкости
- ⑤ Кнопка переключения режима: переключение режимов (Bluetooth/2.4G);
переключение между игровым/музыкальным режимами;
управление светодиодной подсветкой
- ⑥ Разъем для подключения зарядки Type-C + аудиоразъем
- ⑦ Микрофон
- ⑧ Светодиодная подсветка

Описание индикаторного света: В процессе зарядки световой индикатор постоянно светится красным; по достижении полного заряда световой индикатор постоянно светится синим.

■ Инструкции

Кнопка питания 	
Включение	Удерживать в течение 3 секунд
Выключение	Удерживать в течение 3 секунд
Воспроизведение/Пауза/ Принятие вызова/Завершение вызова	Однократное нажатие
Отклонение вызова	Удерживать в течение около 1 секунды при входящем вызове
активация голосового ассистента	Тройное нажатие

Кнопка увеличения громкости 	
Увеличение громкости	Однократное нажатие
Непрерывное увеличение громкости	Длительное нажатие
Следующая композиция	Двойное нажатие


Кнопка уменьшения громкости 	
Уменьшение громкости	Однократное нажатие
Непрерывное уменьшение громкости	Длительное нажатие
Предыдущая композиция	Двойное нажатие

Кнопка M 	
Управление светодиодной подсветкой	Однократное нажатие для переключения между режимами подсветки
Переключение между игровым/музыкальным режимами	Двойное нажатие
Переключение в режим 2.4G	Удерживать кнопку в течение 3 секунд
Режим Bluetooth	Удерживать кнопку в течение 3 секунд

Примечание:
Принудительное отключение/сопряжение:
 Удержание кнопок увеличения и уменьшения громкости в течение 3 секунд.

PT

Lista do pacote




- ① G19BT Fone de ouvido sem fio x1
- ② Adaptador tipo C para USB x1
- ③ Transmissor tipo C x1
- ④ Cabo de carregamento tipo Cx1
- ⑤ Cabo de áudio tipo C para 3,5 mm x1
- ⑥ Manual do usuário x1

Especificações Técnicas

Modelo do produto: G19BT
 Sensibilidade do alto-falante: $126 \pm 3\text{dB}$ a 1kHz
 Impedância: $18\Omega \pm 15\%$
 Faixa de frequência: 20Hz ~ 20kHz
 Sensibilidade do microfone: $-42 \pm 3\text{dB}$
 Versão do Bluetooth: V5.4
 Capacidade da bateria: 700mAh
 Alcance do Bluetooth: 10m/33 pés

Tempo de reprodução: 35 horas
 Tempo de carregamento:
 cerca de 2.5 horas
 Porta de carregamento: Tipo C
 Tensão de entrada: DC 5V $\equiv$ 1A
 Tamanho do produto
 (Comprimento*Largura*Altura):
 182*175*77.5mm
 Peso total: cerca de 169g

■ Características do produto



- ① Luz indicadora
- ② Botão de ligar: ligar/desligar/reproduzir/pausar/atender/desligar/rejeitar chamada/tecla de ligar o microfone/ativar o assistente de voz
- ③ Tecla de aumentar o volume: aumenta o volume
- ④ Tecla de diminuir o volume: diminui o volume
- ⑤ Tecla de alternância de modo: alternância de modo (Bluetooth/2.4G); alternância entre modo de jogo/música; controle de efeito de iluminação LED
- ⑥ Porta de carregamento tipo C + interface de áudio
- ⑦ Microfone
- ⑧ Efeitos de luz LED

Descrição da luz indicadora: Durante o carregamento, a luz vermelha fica constantemente acesa; quando totalmente carregado, a luz azul fica constantemente acesa.

■ Guia de usuário

botão liga / desliga 	
Ligar	Pressione e segure por 3 segundos
Desligar	Pressione e segure por 3 segundos
Reproduzir/Pausar/Atender/Desligar	Clique
Rejeitar chamada	Pressione e segure por cerca de 1 segundos durante uma chamada recebida
Ativar o assistente de voz	Três cliques

Tecla de aumentar o volume 	
Aumenta o volume	Um clique
Aumento contínuo do volume	Pressionar e manter
Próxima faixa	Clique duas vezes

Tecla de diminuir o volume 	
Diminui o volume	Um clique
Diminuir continuamente o volume	Pressionar e manter
Faixa anterior	Clique duas vezes

Tecla M 	
Controle de luz LED	Clique uma vez para alternar os modos de luz
Alternância de modo de jogo/música	Clique duas vezes
Mudar para o modo 2.4G	Pressione e segure por 3 segundos
Modo Bluetooth	Pressione e segure por 3 segundos

Observação:
Forçar desconexão/pareamento: Mantenha pressionadas as teclas de aumentar e diminuir o volume por 2 segundos.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure statement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

LIMITED WARRANTY

Our friendly customer service team is ready and waiting to help. Here is how we can connect:

弊社のカスタマーサービスチームは、お客様により良いサービスをお届けできるよう努めており、心よりお待ちしております。お問合せ先はこちらまで:

Unser freundliches Kundenservice-Team freut sich, Ihnen zu helfen. So können Sie uns kontaktieren:

Notre service client est toujours à votre écoute. Vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes:

Il nostro team post-vendita sarà pronto all'assistenza in qualsiasi momento, le nostre informazioni di contatto sono le seguenti:

Nuestro amable equipo de atención al cliente está a su disposición para ayudarlo. A continuación le indicamos cómo puede ponerse en contacto con nosotros:

Наша дружелюбная команда по обслуживанию клиентов готова и ждет возможности помочь. Вы можете связаться с нами следующим образом:

Nossa equipe de atendimento ao cliente é prestativa e está sempre pronta para ajudar. Veja como podemos nos conectar:

Customer Service

🌐 **Global:** supereq.net/pages/contact-us

✉ **info@supereq.net**

📞 **Global: +85269403848**

(Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)

Manufacturer: Yenona Audio Co., Limited

ADD.: Building 41-1, No. 3 Nanshan Road, Songshan Lake Park,
Songshan Lake Management Committee, Dongguan City,
Guangdong Province, China

Email: info@supereq.net



220-JP8268



Made in China



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add.: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT. UK
Tel.: +441616371080
Email: info@apex-ce.com



C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Add.: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +4906927246648
Email: info@ce-connection.de

US Agent

TRANS-PAC CHINA LLC
Add.: 3715 S 182nd Street, C120 Seatac, WA 98188-9993, US
Tel.: +1(818)818-0538
Email: lisaleeinchina@gmail.com

日本国内総代理店 販売元

株式会社 X・DESIGN

お客様ご相談センター: support@xdesigns.co.jp

SuperEQ by OneOdio