


SEARCH

Veillez au fait que des appareils électroniques d'autres sauveteurs peuvent perturber la recherche. Il est donc vivement recommandé d'éteindre les appareils électroniques qui ne sont pas impérieusement nécessaires, entre autres les téléphones mobiles!

1 Recherche du signal



- ▶ **BarryTruc:** Chercher rapidement.
- ▶ Observer le plan en cas d'urgence, les stratégies de recherche et la largeur des bandes de recherche au dos de l'appareil.
- ▶ Explorer systématiquement le cône de l'avalanche.
- ▶ Pendant la recherche du signal, le sauveteur se concentre visuellement sur le champ de l'avalanche pour reconnaître les objets visibles. La première réception d'un signal est indiquée par un double son clairement identifiable.



2 Recherche approximative




- ▶ **BarryTruc:** Chercher vite, marcher dans la direction indiquée par la flèche.
- ▶ Tenir le DVA horizontalement devant soi avec le bras tendu.
- ▶ Si la distance affichée augmente vous vous éloignez de l'enseveli, poursuivez la recherche dans la direction opposée.



Distance inférieure à 10



- ▶ **BarryTruc:** Réduire la vitesse de recherche, suivre exactement la flèche.



1

RECHERCHE
DU SIGNAL

2

RECHERCHE
APPROXIMATIVE



<10



3

RECHERCHE
FINE

4

RECHERCHE
DU POINT

FR


3 Recherche fine

- ▶ **BarryTruc:** Suivre les instructions de la recherche fine à l'écran. Avancez lentement en avant, en arrière, à gauche ou à droite en tenant le DVA à la hauteur du genou. Bref: suivez la flèche!



4 Recherche du point

- ▶ **BarryTruc:** Marquez avec un objet l'endroit où le Barryvox® S a affiché la spirale de sondage. La référence visuelle vous aide à sonder systématiquement.
- ▶ Lorsque l'enseveli a été touché par la sonde, laissez la sonde en place.

Marquez l'enseveli en pressant la touche  comme trouvé. Ne le marquez cependant pas avant de l'avoir localisé avec succès à l'aide de la sonde.



Plusieurs ensevelis



Poursuivez la recherche pour trouver d'autres ensevelis en marquant ceux que vous avez déjà localisés. Voir chapitre «Plusieurs ensevelis» dans le manuel de référence Barryvox® S).


Commutation automatique sur émission

Pour protéger le sauveteur, l'appareil commute automatiquement en mode d'émission après 4 minutes sans intervention ni mouvement de l'utilisateur. Adaptation de la commutation automatique sur émission (durée): voir chapitre «Réglages» dans le manuel de référence Barryvox® S.

Quitter le mode SEARCH



Après 4 secondes, l'appareil commute automatiquement en mode SEND.

Pendant ces 4 secondes, pressez la touche , pour parvenir au mode SEND-sauvetage.




DÉGAGER L'ENSEVELI

Le premier sauveteur se place directement devant la sonde.
Tous les autres sauveteurs se placent à sa suite, dans la direction du transport de la neige, habituellement dans la ligne de pente, à une distance d'une longueur de pelle entre chacun d'eux.

FR

Le premier sauveteur creuse vers l'enseveli en suivant la sonde. De cette façon, l'enseveli ne peut pas être manqué.

BarryTruc: en cas de neige dure, faites des blocs avec la pelle. S'il y a plusieurs ensevelis, le DVA de la victime devrait être déclenché aussi vite que possible.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Régions W-Link

- ▶ **Europe et pays limitrophes (Région W-Link A)**
[= gris clair]
- ▶ **USA, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie (Région W-Link B)** [= gris foncé]
- ▶ **Pays sans W-Link** [= noir]
- ▶ **Pays avec attribution de région inconnue** [= blanc]

Les dispositions relatives à l'attribution des fréquences n'autorisent pas l'utilisateur à modifier la bande de fréquence. Afin de permettre à l'utilisateur d'emporter son Barryvox® en voyage dans d'autres régions, il est possible de déclencher le W-Link et de le réenclencher dès son retour chez lui.

Veillez prendre note que la région W-Link n'a aucun effet sur le signal qui est utilisé pour la recherche d'ensevelis.



Lorsque le W-Link est déclenché, la transmission et la réception des infos vitales n'est pas possible. (chapitre «Critères de tri et infos vitales» dans le manuel de référence Barryvox®S).

Garantie

L'appareil Barryvox® (sans piles, sans système de fixation ni dragonne) est garanti deux (2) ans à compter de la date qui figure sur le justificatif d'achat.

Si l'appareil Barryvox® est bien enregistré sur www.Barryvox.com, la durée de la garantie de base est prolongée de trois (3) ans supplémentaires à compter de la date qui figure sur le justificatif d'achat. Dans les cas couverts par la garantie, toutes les pièces manifestement entachées d'un défaut matériel ou de fabrication sont remplacées gratuitement. Les dommages qui découlent d'une mauvaise utilisation et de l'usure normale sont exclus de la garantie.

La garantie s'éteint lorsque l'appareil a été ouvert par l'acheteur ou des tiers non habilités, ainsi que lorsque les appareils n'ont pas été utilisés avec des pièces et des accessoires d'origine, ou recommandés par le fabricant.

Pour les appareils qui ne présentent pas de défauts, le test de fonctionnement est facturé. Les travaux effectués sous garantie ne donnent pas lieu au prolongement de la garantie de l'appareil. Une garantie de six (6) mois est octroyée sur le matériel remplacé. Pour bénéficier de la garantie, il faut renvoyer l'appareil avec le justificatif d'achat.

Les frais d'envoi sont à la charge du propriétaire de l'appareil. Nous déclinons expressément toute garantie supplémentaire et toute responsabilité pour les dommages directs, indirects ou consécutifs.

Caractéristiques techniques

Appareil: appareil numérique-analogique à trois antennes.

Fréquence d'émission: 457 kHz (standard international).

Alimentation électrique: 3 x LR03 1.5 V alcaline (AAA) ou 3 x LR92 1.5 V lithium (AAA).

Autonomie avec piles alcalines:

typique 300 h SEND, min 200 h en mode SEND suivies d'1 h en mode SEARCH.

Portée maximale: jusqu'à 70 m en mode de recherche standard, 100 m en mode de recherche alternatif.

Largeur de bande de recherche: 70 m en mode de recherche standard.

Plage de température: -25° à +45° C.

Dimensions (Lo x La x P): 115 x 67 x 27 mm.

Poids: 210 g (piles incluses).

Toutes les indications sous réserve. Etat juillet 2017.
Les caractéristiques techniques et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis dans les prochains modèles d'appareils.

Elimination

A la fin de sa durée de vie, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être éliminé par un centre d'élimination et de recyclage spécialisé pour les dispositifs électroniques.



© Copyright by Mammüt Sports Group AG

Tous droits réservés. Les textes, les extraits de textes, les illustrations et les graphiques sont protégés par le droit d'auteur. Leur réimpression et leur duplication sont soumises à l'accord de l'auteur. Pour toute utilisation à des fins de formation, veuillez contacter Mammüt Sports Group AG et citez toujours la source.

Mammüt / Barryvox® sont des marques déposées de Mammüt Sports Group AG. Tous droits réservés.

Europe

In this region the Barryvox® W-Link operates in the 868MHz band.

Type / Model: Barryvox® S 7600.0032 (W-Link enabled)

Barryvox® S 7600.0034 (W-Link disabled)

Europe – EU Declaration of Conformity

bg	С настоящото Mammüt Sports Group AG декларира, че този тип радиосъоръжение Barryvox®S е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
cs	Tímto Mammüt Sports Group AG prohlašuje, že typ rádiového zařízení Barryvox®S je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
da	Hermed erklærer Mammüt Sports Group AG, at radioudstyrstypen Barryvox®S er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
de	Hiermit erklärt Mammüt Sports Group AG, dass der Funkanlagentyp Barryvox®S der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
et	Käesolevaga deklareerib Mammüt Sports Group AG, et käesolev raadioseadme tüüp Barryvox®S vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
en	Hereby, Mammüt Sports Group AG declares that the radio equipment type Barryvox®S is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
es	Por la presente, Mammüt Sports Group AG declara que el tipo de equipo radioeléctrico Barryvox®S es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
el	Με την παρούσα ο/η Mammüt Sports Group AG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Barryvox®S πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
fr	Le soussigné, Mammüt Sports Group AG, déclare que l'équipement radioélectrique du type Barryvox®S est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
hr	Mammüt Sports Group AG ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Barryvox®S u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.mammüt.ch/BarryvoxManual

it	Il fabbricante, Mammüt Sports Group AG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Barryvox®S è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
lv	Ar šo Mammüt Sports Group AG deklarē, ka radioiekārta Barryvox®S atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
lt	Aš, Mammüt Sports Group AG, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Barryvox®S atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
nl	Hierbij verklaar ik, Mammüt Sports Group AG, dat het type radioapparatuur Barryvox®S conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
mt	B'dan, Mammüt Sports Group AG, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju Barryvox®S huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
hu	Mammüt Sports Group AG igazolja, hogy a Barryvox®S típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
pl	Mammüt Sports Group AG niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego Barryvox®S jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
pt	Prin prezenta, Mammüt Sports Group AG declară că tipul de echipamente radio Barryvox®S este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
ro	O abaixo assinado Mammüt Sports Group AG declara que o presente tipo de equipamento de rádio Barryvox®S está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
sl	Mammüt Sports Group AG potrjuje, da je tip radijske opreme Barryvox®S skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
sk	Mammüt Sports Group AG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [označenie typu rádiového zariadenia] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
fi	Mammüt Sports Group AG vakuuttaa, että radiolaitetyypin Barryvox®S on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.mammüt.ch/BarryvoxManual
sv	Härmed försäkrar Mammüt Sports Group AG att denna typ av radioutrustning Barryvox®S överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.mammüt.ch/BarryvoxManual

USA/Canada/New Zealand/Australia

In this region the Barryvox® W-Link operates in the 915MHz band.

Type / Model: Barryvox® S 7600.0033

IC: 8038A-BARRYVOXS

FCC ID: ARN-BARRYVOX-S



E5720

Canada: IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference and
2. This device must accept any interference, including interference that causes undesired operation of the device

Le présent appareil est conforme CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. *l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et*
2. *l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement*

USA: FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residual installation. This equipment generates, uses and can radiate frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with the Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



BARRYVOX® S


AVALANCHE SAFETY

BEST CHOICE FOR THE WORST CASE



MAMMUT

Absolute alpine.



mammut.com

Barrybrain 2.0 07/2017